

学校应急35千瓦汽油发电机组价格

产品名称	学校应急35千瓦汽油发电机组价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

学校应急35千瓦汽油发电机组价格正常的保养及维护

- 1、发电机应在通风干燥的环境中使用，使用时（无机房的中小型发电机）需放在室外使用，防止发电机工作时产生的一氧化碳被操作人员吸入而造成中毒的事故。
- 2、发电机长期不使用时，应当每月起动一至两次，每次运行10分钟左右或将化油器中的汽油放掉。
- 3、机油缺时应当补入相同品牌及型号的机油，更换机油时将发电机起动运行（将机油沉底的杂质搅起）5至10分钟后关闭发动机，此时再将机体底部放机油的螺丝松开放出脏油。然后加入新机油（一般2KW发电机为0.6~0.7L；5KW发电机为1.1~1.2L）
- 4、应定期检查发电机的空气滤芯与燃油滤芯是否清洁，脏时应当一起更换，更换机油滤芯时应将密封圈处涂上少许机油后再安装。（发电机的空气滤芯根据工作环境而定）

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

后备功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消声器

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业标准GB/T2820.1997

学校应急35千瓦汽油发电机组价格在进行停机操作时候，一般分为两种情况：

A、汽油家用发电机在短时间内会继续使用

- (1) 先将所带的负载关闭，再将发电机输出开关断开。
- (2) 让机器空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至STOP或OFF位置。
- (3) 将燃油开关关至OFF位置。

B、汽油家用发电机若在长时间不用，请采用下列方法停机：

(1) 先将所带的负载关闭，再将汽油发电机输出开关断开。

(2) 将燃油关至OFF位置。

(3) 让发电机持续运转直至燃油耗尽而自动停机。

(4) 停机后将启动开关关至STOP或OFF位置。

上述停机方法可避免化油器中残留燃油因长时间不用而变质，将化油器堵塞，造成发电机无法启动。

警告：

汽油发电机在不用时必须将启动钥匙开关放到STOP位置，如在ON位置，电池将会给电池阀长时间供电，造成启动电池亏电而无法再次启动发电机。