

RSL-S.12.16型12路智能照明开关模块

产品名称	RSL-S.12.16型12路智能照明开关模块
公司名称	乐清市睿控自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	0577-61711633 13588910177

产品详情

RSL-S.12.16型12路智能照明开关执行模块

智能照明控制模块性能描述： 1，标准导轨式安装占8个模数位；2，提供12路16A（20A）继电器开关，每回来可独立控制3300W设备开关；3，可设置各回路的开机初始值；4，具备多回路顺序延时启动功能，避免同时启动造成对电网的冲击；5，设置两组互锁模式，能控制6组窗帘；；6，设置3互锁模式，能控制两台中央空调的低速、中速和高速档位；7，执行场景命令后立即向监控中心返回各个回路的实际开关状态；8，具有本机及远程编程、测试功能；9，自带应急开关按键，方便调试；10,自带回路状态指示灯，开关状态一目了然；11，支持在线刷新程序；12，采用CAN-BUS总线通信；

智能照明控制模块技术参数： 1，供电电压: DC24V，90mA

；2，受控回路：12路继电器开关或是6组窗帘；3，继电器回路开关负载(阻性)：AC 250V / 抗浪涌能力达到170A以上；4，继电器最大切换电流：16A（20A）；5，继电器机械耐久性：10,000,000次；6，继电器电耐久性：100,000次；7，静功率消耗：0.5W；9，最大功耗：8W；10,控制端口：2×CAN-BUS；11. 网络连接设备最大数量：64个；12,外观尺寸：143mm(L)×90mm(W)×57mm(H)；13,重量：450g/pcs；

照明负载参考

白炽灯		2400W
日光灯T5/T8	并联补偿	1600W
	DUO回路	1600W
低压卤素灯	电感变压器	1300W
	电子变压器	1600W
	卤素灯230V	2400W
Dulux灯	无补偿	1200W

水银灯	并联补偿	1200W
	无补偿	2100W
电子镇流器数量	并联补偿	2100W
	18W	23
	24W	23
	36W	14
	58W	11
	80W	10
开关容量 (触点)	最大冲击电流 (150us)	400A
	最大冲击电流 (250us)	320A
	最大冲击电流 (600us)	200A

智能照明控制模块外形尺寸图：

智能照明控制模块接线图：

智能照明控制模块功能实现描述（例举）： 本产品为导轨式安装，含12路智能继电器，每回路可独立控制3300W灯具的开关，带应急按键，LED灯时时指示各个回路开关状态，可设置为互锁控制6组窗帘开合；