

12千瓦单三相柴油发电机工厂

产品名称	12千瓦单三相柴油发电机工厂
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO16000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

· 在您忙碌的生活中，你可曾碰到过您的爱车突然没电了?您温暖的家不是那么温暖了，老是跳闸?电压不稳?这些足以让你的好心情都被赶走，我知道这种感觉糟糕透了！这时候你会不会就在想要是有一台静音柴油发电机就好了，那么，静音柴油发电机是你值得拥有的好帮手！

· 大泽动力柴油发电机采用了怠速控制系统，新型消声器和特制的冷却风扇。怠速控制系统根据实际负载大小选择相应*小的发动机转速，双线圈系统使得发电机在怠速低速运行条件下也能产生较高的输出电力；

· 新型消声装置采用了新设计的内部结构以及吸音效果很好的吸音材料。这些设计保证了发电机在以1/4负载运行时其噪音只有60以下分贝；

· 为了不让一点点麻烦破坏你一天美好的心情，您可以到大泽动力挑选一款你喜欢的又适合你自己的柴油发电机。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

遥控启动12千瓦柴油发电机产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO16000ETX

*、额度功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、缸径x行程：2x80x79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：20HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-EV88

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、水冷

*、机器重量：210/230kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1350*740*750mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

· 仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。

· 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。

· 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。

· 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。

- 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。
- 清洁集电环。
- 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。
- 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。