

带轮子的18千瓦柴油发电机组

产品名称	带轮子的18千瓦柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO20000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

· 生活中，家里的家具、电器等使用一段时间后就会进行一次清洁，因为不管是外面还是里面都会有一层或厚或薄的灰，那么我们在使用柴油发电机的时候也要定期对发电机的水箱进行一次清洁，这样才能保证柴油发电机安全有效地工作；

· 清除柴油发电机水箱内水垢的具体操作方法是：首先用30公斤水，2.5公斤苛性钠，0.6公斤煤油配成清洗液，倒入水箱中。然后启动柴油机，中速运行10分钟左右后熄火。待10至12小时后再重新启动柴油机，中速运转10分钟左右熄火，放出清洁液。加入· 清洁的冷却水后起动机，中速运行自行清洁。如此反复2至3次，即可将水垢彻底清除干净；

· 柴油发电机使用久了，避免不了会在各个部件产生磨损。而对于发电机水箱来说，水箱内的水垢不仅影响发电机的散热效果，而且会减少柴油机的使用寿命；

所以，大泽动力在这里提醒大家在使用柴油发电机的同时，也别忘了给水箱定期做清洁哦！

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型 号： TO20000ETX

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 18KW
- 2.后备功率： 19KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP18
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业静音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14.压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 9-14H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

使用带轮子的18千瓦柴油发电机组必须要注意的安全事项：

- 柴油发电机的排气能够导致人员中毒甚至死亡提供一个适当的排烟系统来排放废气，目视或耳听来检查排气系统是否有泄漏，并依照保养时间表，确定排气管固定安装好，不可利用排出的废气来提高室内温度；

- 确定机组通风系统顺畅。

柴油发电机转动的机件会使人员重伤或死亡：

- 柴油发电机做起动前的检查保养工作时，不可连接电池线，这是要预防意外起动；

- 要确定所有机件的安全。是否上紧；支架、管夹是否定位；传动皮带、风扇等转动件的护盖是否盖好等；

- 不要穿着宽松的衣服或金属饰物靠近会转动的机件及电气设备上工作。因为穿着宽松衣服在转动机件上工作会被卷入，金属饰物会使电气接点短路，而使人员休克或灼伤；
- 机组正在运转而需要调整机器时，需远离发烫的机件或正在转动的部件。