ZGF-400KV直流高压发生器

产品名称	ZGF-400KV直流高压发生器
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

ZGF-400kV/5mA直流高压发生器各项指标

技术指标：

1、输出电压极性：负极性2、工作电源：AC220V±10%,50HZ3、电压测量误差：满度2%±1d,高分辨率0.1KV4、电流测量误差：满度1%±1d,高分辨率0.1UA5、波纹系数优于1%6、电压稳定度：随机波动 电网变化±10%时≤0.5%7、ZGF-400kV/5mA直流高压发生器工作方式：间断工作制,额定电压、电流下工作时间不少于30min8、环境温度：-10℃～50℃9、相对湿度：≤85%（25℃）10、海拔高度：2000米

特征：

1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好 2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观 3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态 4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器 5、产品结构紧凑、体积小、携带方便

注意事项：

1、使用高频直流高压发生器的工作人员，必须具有"高压试验上岗证"的人员。

2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定。

3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本仪器说明书的要求，一点接地。

4、对大电容试品的放电应用专用放电电阻棒对试品放电。

5、直流高压200KV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以处区域，但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。

6、高频直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点连接大地。