

LED车载12KW柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | LED车载12KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 款式:静音 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

大泽LED车载12KW柴油发电机组标准配置带与机组配套的启动电瓶，启动电瓶在使用前，用户自购标准的电瓶原液。将电瓶格顶盖旋开，缓缓地注入电解液，直到位于内部极度板上部刻度线为止（不得超过）。加好后，请不要马上使用，应先让电瓶静止放置30—60分钟左右。低环境温度下，静置时间再延长。

用户可使用机组配套提供的电瓶标准连接线，按红色接正极度，黑色（或蓝色）接负极，正确地与机组启动马达端连接。大泽系列LED车载12KW柴油发电机大部分机组不允许电瓶负极直接接机壳。

启动电瓶的储能量大小，将决定柴油发动机是否在规定时间内能顺利地启动。

柴油发电机组在运行中，其自备充电发电机组负责启动电瓶持续充电。

LED车载12KW柴油发电机把柴油燃烧所释放出的热能转换为动能，发电机再把动能转换为电能！

- （1）、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，**机组大几千千瓦
- （2）、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34~82L/KW-H汽轮机的1/10）
- （3）、热效率高，燃油消耗低（热效率30~46%）
- （4）、起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- （5）、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品型号 TO16000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、较大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电流 54A
- 8、额定电压 220|380V
- 9、相数 单相|三相
- 10、频率 50HZ
- 11、噪音水平 60-65分贝
- 12、启动方式 电启动（选配全自动）
- 13、净重 250KG
- 14、额定转速 3000RPM
- 15、发动机型号 KD2V88（TOYOTI）
- 16、压缩比 24：1
- 17、额定转速 3000（r/min）
- 18、油箱 28L
- 19、耗油量 210 G.KW.H（满负载）
- 20、超载保护装置 有
- 21、连续工作时间 8H（满负载）
- 22、发动机类型 V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
- 23、绝缘等级 F级
- 24、款式 静音（灰黄）
- 25、燃油型号
0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 26、尺寸 | 1060*610*670mm |
| 27、20尺柜子 | 25台 |
| 28、40尺柜子 | 50台 |
| 29、60尺柜子 | 125台 |
| 30、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 31、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 32、电压表 | 有 |
| 33、自动启动 | 选配 |
| 34、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997