

电气防火限流式保护器63A新品上市

产品名称	电气防火限流式保护器63A新品上市
公司名称	浙江希创电气有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:希创电气 型号:XCXL-2000 产地:浙江省乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹底村（注册地址）
联系电话	13588986318

产品详情

电气防火限流式保护器63A新品上市采用壁挂式安装，可以裸机挂墙安装，也可以安装在散热良好的箱体内部，应确保安装场所无滴水，腐蚀性化学气体和沉淀物质，并注意环境温度和通风散热。线时应按接线图操作，同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热，也避免因接触不良而导致保护器工作不正常，应确保保护器相应端子接线拧紧压实。即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时，保护器仍处于带电状态，不允许随意碰触用电线路的金属部分，应及时通知相关人员检查线路，排除故障，故障排除后，长按保护器的复位按键约2秒钟，使保护器恢复正常运行。保护器因超温而发生限流保护时，通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致，可通过加强通风等措施改善工况，等保护器温度降下来后，再长按复位键，使保护器复位。禁非人士擅自打开产品外壳。保护器投入使用之后。

电气防火限流式保护器63A新品上市报警状态复位当设备发生报警时，会自动跳转至主界面，并且相应的报警信息会闪烁提示。此时如果设备状态恢复了正常，但是设备还是会锁定在报警状态。并且回路不输出，此时如果报警或故障已经排除，可以长按“消音/复位”按键，并输入管理员密码确认权限后，可复位设备，进入正常工作状态。自检在任意的运行正常的界面下，长按“切换/自检”键，设备启动自检功能，所有的报警指示灯点亮，蜂鸣器交替发出声音，液晶显示会逐行扫描显示黑色线条，当线路显示到一行时，退回到系统运行界面，表明保护器功能正常。若在自检过程中，某指示灯不亮或者液晶显示异常，可能是硬件有问题，请联系厂家处理。消除报警声在保护器检测到报警或故障时，蜂鸣器发出报警声，短按“消音/复位”键，可消除报警声音。

4.3.2进入设置模式在正常运行情况下，按下“确定”键，进入设置模式的密码输入页面。按“切换/自检”可切换输入位，按“上键”或“下键”可调整位的数值，输入正确密码后，按下“消音/复位”键，即可进入菜单界面(设置模式)。设备默认的初始密码是（普通用户:10管理员:20。

4.3.3退出设置模式在设置模式下，按下“返回”键，便可退出设置模式，进入运行模式。附相关参数设置详见下图所示：选用限流式保护器时，限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如，当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时，应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用，严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。