消防头盔耐燃烧性能燃烧机

产品名称	消防头盔耐燃烧性能燃烧机
公司名称	东莞贝克检测设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:贝克尼尔 型号:消防头盔阻燃试验仪 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼
联系电话	13620064566

产品详情

消防头盔耐燃烧性能燃烧机

消防头盔阻燃性能测试仪是我公司针对消防用头盔安全检测研发生产的。产品可对头盔的耐燃烧性能进行有效的测试,根据CA44标准制造。广泛应用于消防研究所、头盔生产企业、国家质检单位。

实拍图展示：

1、把电源打开和煤气接通，机器外接线必须接漏电开关或是空气开关，保证面板按钮开关全部是弹上的，按钮开关是带锁的，调好实验所需时间，打开电源，打开煤气，打开照明。

2、把帽子放在水平支架上，把帽子成水平固定好，本生灯调好45°，按启动点火，拿量规量出（调）所需的火焰内焰25mm,总高50mm，调好火焰。

3、按下温度温度开关，温度表亮起，拿热电偶头放到火焰内焰中间，测量火焰温度，打开辐照开关，调节可调辐射通量，调成10kw/m±1KW/m，发热管到一定的辐射热度时把辐射计跟冒顶放在水平线上测出辐射通量，达到需要的辐射通量后把辐射计拿开，（注意，辐射计不能长时间高温感应，以免损坏）到达辐射通量的时候按住辐射右移，辐射左移跟右移是点动的，到达帽子上方的时候放掉，按下辐照计时开关，此时辐照时间开始计时，时间到后辐照计时器熄灭本生灯自动开到帽顶区域开始燃烧，此时燃烧计时亮起开始计时，燃烧时间到后熄灭时间亮起，本生灯自动熄灭并开回原处，帽壳没有燃烧就按下熄灭计时开关，燃烧了就到火焰熄灭的时候按下熄灭计时开关，观察产品的持燃时间，重新做下一次的时候再以上面步骤做即可。

4、检查产品时必须把辐照开关关掉，以免烫伤人，注意辐射左移跟右移，到位置时不准在按，避免螺杆卡死。

5、做完测试不做实验的时候，必须把电源跟煤气关掉。