

## 25kw静音汽油发电机TOTO25

产品名称	25kw静音汽油发电机TOTO25
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 25kw静音汽油发电机TOTO25

小型汽油发电机有火花塞断火故障时，可拆下火花塞试火，则会发现火花是断断续续，且无规则。当火花塞断火或火花太弱时，会使小型汽油发电机燃烧不完全，转速忽快忽慢，电压波动大，频率不稳，此时应按断火和火弱的故障进行排除。

点火时间过早，启动时有反转现象，并会出现小型汽油发电机化油器回火、早燃和爆震现象；. 点火时间过晚会出现排气管放炮、小型汽油发电机过热等现象，此时应按点火过早或过晚故障的有关内容进行检查和调整。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油  
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

25kw静音汽油发电机TOTO25

检查排气管、消声器内是否有积炭，是否弯曲变形。

检查小型汽油发电机的发动机是否漏气

主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时，发电机端电压 $U$ 与负载电流 $I$ 之间的关系。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时，励磁电流 $I_f$ 与负载电流 $I$ 之间的关系。

同步发电机的电压变化率约为20~40%。一般工业和家用负载都要求电压保持基本不变。为此，随着负载电流的增大，必须相应地调整励磁电流。虽然调整特性的变化趋势与外特性正好相反，对于感性和纯电阻性负载，它是上升的，而在容性负载下，一般是下降的。