

三合一光交箱规格尺寸

产品名称	三合一光交箱规格尺寸
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三合一光交箱规格尺寸

远捷通信为适应中国电信、三合一光缆交接箱中国移动、中国联通、广电网络三网融合、三合一光缆交接箱 FTTx 的推广，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的 FTTH、FTTX 光配线网络解决方案。产品主要包括 MODF 光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF 光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU 光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。三网合一光缆交接箱详细图文说明

箱体采用不锈钢材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及 CATV 网线路工程。

二、主要特点

- 1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能
- 2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块
- 5.适合FC、SC光纤适配器的安装

6.有可靠的光缆固定和接地保护装置

7.适合于单芯和带状光缆的成端

8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

9.美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

无跳接144芯光缆交接箱144芯-720芯三网合一光缆交接箱厂家报价说明室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱

实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。规格：72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。产品用途及特点：1.用途：本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。2.光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干涉，操作十分方便。3.采用抽屉式托盘结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作，不需翻转，施工极为方便。4.适配器左向倾角安装，保证了跳纤的曲率半径，避免激光灼伤眼睛，使光纤连接头的操作方便、安全，且适配器可拆卸，给维护带来便利。5.设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠，当外缆引入时，光缆分支器部件可单独拿出施工，操作便利。6.引入光缆后，用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀，使密封效果最佳。7.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。安装说明，本设备根据实际需要可落地或架空安装使用1.落地安装：在预制的水泥座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。2.架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个 14的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接1.抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM).4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。