

# 桥式传感器 QS传感器 称重传感器 10 T 20T 30T 电子地磅汽车衡

产品名称	桥式传感器 QS传感器 称重传感器 10 T 20T 30T 电子地磅汽车衡
公司名称	永衡标准计量仪器有限公司
价格	720.00/PCS
规格参数	品牌:博达 型号:10 种类:压力
公司地址	中国 浙江 湖州市 湖东路90号
联系电话	86 0572 2099193 13857257934

## 产品详情

品牌	博达	型号	10
种类	压力	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	1	线性度	1 (%F.S.)
迟滞	2 (%F.S.)	重复性	2 (%F.S.)
灵敏度	1	漂移	2
分辨率	1		

注意:实物为无弹子,(弹子不容易坏,用原来的就可以)

### 桥式传感器 qs传感器

10吨

20吨

30吨

称重传感器可满足10t~50t量程范围内的精确测量。 合金钢材料 特性 量程:10t~50t 高精度,表面镀镍,全密封焊接,防油、防水、防一般腐蚀性气体及介质, 合金钢材料 安装方便,性能可适用于多种环境。 双剪切梁结构设计,适用于电子汽车衡、轨道 可靠 衡等各类电子称重设备。

### 技术指标

--	--	--	--

额定载荷	t	10/20/25/30/40se/40/50			
精度		c1	c2	c3	
认证				oiml r60 c3	
最大检定分度数	n max	1000	2000	3000	
最小检定分度值	v min	emax/3000	emax/5000	emax/10000	
综合误差	(%fs)	± 0.050	± 0.030	± 0.020	
蠕变	(%fs/30min)	± 0.038	± 0.024	± 0.016	
温度对输出灵敏度的影响	(%fs/10 )	± 0.028	± 0.017	± 0.011	
温度对零点输出的影响	(%fs/10 )	± 0.047	± 0.023	± 0.015	
输出灵敏度	(mv/v)	2.0 ± 0.002	2.0 ± 0.002	2.0 ± 0.002	2.0 ± 0.002
输入阻抗	( )	700 ± 7			750 ± 7
输出阻抗	( )	700 ± 7			
绝缘阻抗	(m )	5000(50vdc)			
零点输出	(%fs)	1.5			
温度补偿范围	( )	-10 ~ +40			
允许使用温度范围	( )	-35 ~ +70			
推荐激励电压	(v)	5 ~ 12(dc)			
最大激励电压	(v)	18(dc)			
安全过载范围	(%fs)	150			
极限过载范围	(%fs)				