

500V 5A互感器伏安特性测试仪

产品名称	500V 5A互感器伏安特性测试仪
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

一、使用说明 该伏安特性、变比、极性综合测试仪是为继电器保护试验电流互感器伏安特性，变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比，比较高的多功能试验仪器。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器，微处理器进行数据采集，分析和存储，内置微型打印机可打印测试数据和曲线，测CT变比时，可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特。

二、技术参数 输入电压：交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压。 环境温度：0~40℃。 输入电压：输入交流220V时，输出0-500V。 输入交流380V时，输出0-1000V。 电流：最大瞬时电流，测变比时为600A。 输入交流220V时，输出0-400A。 输入交流380V时，输出0-600A。 伏安特性测试时为15A。 数字电压表测量范围：0-9999V；分辨率：0.1V。 作电流显示时：0-9.9A；分辨率：0.1mA。 数字电流表测量范围：0~3000A；分辨率：0.01A。 误差：1% 2%，U 2%。 测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。 测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。 外型尺寸：长×宽×高=470×340×260mm³。 重量：23Kg。 注意事项 电流互感器二次线圈不应有接地点。 调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。 试验前本装置应可靠接地。 做完试验后应及时回零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。