



	中速(20K Hz)	—	2点	—	4点	—	6点	—	6点
	低速	—	—	—	—	—	2点	—	2点
通讯口	内建	1个通讯口Port0(USB或RS232)							
	可扩充	2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet)							
万年历		选配							
内建电源供应器		SPW14—AC/D12/D24				SPW24—AC/D12/D24			
接线机构		7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB)							
外形尺寸(宽×高×深)		60×90×80mm				90×90×80mm			

续

型号	规格	FBs-32MAR	FBs-32MAT	FBs-40MAR	FBs-40MAT	FBs-60MAR	FBs-60MAT
			/J		/J		/J
		FBs-32MBR		FBs-40MBR		FBs-60MBR	
			FBs-32MBT		FBs-40MBT		FBs-60MBT
			/J		/J		/J
数位输入	24VDC	高速(100K Hz)	2点(X0,X1)	2点(X0,X1)	2点(X0,X1)	2点(X0,X1)	2点(X0,X1)
		中速(20KH z)	6点	6点	6点	6点	6点
		中低速	12点	12点	16点	16点	28点
数位输出	继电器(R)/PhotoMos(O)	12点	—	16点	—	24点	—
	晶体管	高速(100K Hz)	—	2点(Y0,Y2)	—	2点(Y0,Y2)	—
		中速(20KH z)	—	6点	—	6点	—
		低速	—	4点	—	8点	—
通讯口	内建	1个通讯口Port0(USB或RS232)					
	可扩充	2个通讯口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet)					
万年历		选配					
内建电源供应器		SPW24—AC/D12/D24					
接线机构		7.62mm固定端子台(MA), 7.62mm可拆卸端子台(MB)					
外形尺寸(宽×高×深)		130×90×80mm			175×90×80mm		