

JLSZV2-10W组合互感器

产品名称	JLSZV2-10W组合互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JLSZV2-10W组合互感器

概述

JLSZV2-10W组合互感器(三相三线制)为户外环氧树脂真空浇注结构，主要适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压10kV及以下电力系统中作电能计量、电流电压测量用。本产品的特点为爬距大，适用于离海拔地区，二次输出容量大，绝缘性能稳定，耐污秽，抗紫外线，防酸雨等，并可生产带负控输出、电源输出。本产品符合标准GB 20840.1-2010《互感器第1部分：通用技术要求》、GB 20840.2-2014《互感器第2部分：电流互感器的补充技术要求》、GB 20840.3-2013《互感器第3部分：电压互感器的补充技术要求》和GB 20840.4-2015《互感器第4部分：组合互感器的补充技术要求》。

使用条件

1、海拔：不超过4000米；2、环境温度：-40 ~ +40；3、空气相对湿度：85%；4、安装场所：户外。5、污秽等级：IV级。

技术参数

1、绝缘水平: 12/42/75kV，7.2/30/60kV; 2、额定频率：50Hz或者60Hz; 3、额定二次电流：5A或1A；4、功率因素： $\cos \phi = 0.8$ ；5、重量：90kg。

JLSZV2-10W组合互感器安装尺寸图

产品名称：JLSZV2-10W组合互感器型号：JLSZV2-10W

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JLSZV2-10W组合互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。