

WBH-813 许继 微机型变压器后备保护装置

产品名称	WBH-813 许继 微机型变压器后备保护装置
公司名称	许昌华继电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	许继:装置电源：DC220V/110V WBH-813:交流：5A/1A 许昌:装置电源：DC220V/110V
公司地址	许昌市瑞祥路西段5736号
联系电话	15537408000

产品详情

WBH-813 微机型变压器保护装置适用于110kV 电压等级的变压器。WBH-813 装置

完成变压器一侧的后备保护及测控功能。

1.3.1 WBH-813/H 高压侧后备保护装置的典型配置

按不同用户的要求，设了两种方案。

配置方案：对应软件WBH-813/H/R2，有测控功能，复压方向过流保护共两

段，每段各两时限，复压过流保护一段一时限；零序方向过流共二段，每段各两时限；

不带方向的零序过流一段一时限，专用去联跳不接地变，不接地变用零序联跳保护（为

一开入量启动的零序电流闭锁零序过电压保护）跳本变开关；间隙零序保护为电流电压

元件或逻辑，同一个出口，一段两时限；零序过电压保护一段两时限；过负荷、通风启

动、有载调压闭锁各一段一时限；复合电压判据、TV断线告警。

配置特点：有测控功能；复压（方向）过流保护三段共五时限，可选用零序

联跳功能或间隙零序保护或零序过电压保护。

第二种配置方案：对应软件WBH-813/H/R9，无测控功能；复压（方向）过流保护

共三段，每段各三时限，前两段带方向；零序方向过流共二段，每段各两时限；不带方

向的零序过流一段一时限，专用去联跳不接地变，不接地变用零序联跳保护（为一开入量启动的零序电流闭锁零序过电压保护）跳本变开关；间隙零序保护为电流电压元件或逻辑，同一个出口，一段两时限；零序过电压保护一段两时限；过负荷、通风启动、有载调压闭锁各一段一时限；复合电压判据、TV断线告警。。

第二种配置特点：无测控功能；复压（方向）过流保护三段共九时限，可选用零序联跳功能或间隙零序保护或零序过电压保护