

单色屏GPRS无线控制卡,无线LED控制卡厂家

产品名称	单色屏GPRS无线控制卡,无线LED控制卡厂家
公司名称	深圳市苓贯科技有限公司
价格	160.00/套
规格参数	品牌:苓贯科技 型号:LGSV1601 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道56号锦源工业园5楼
联系电话	15814600351

产品详情

单色屏GPRS无线控制卡,无线LED控制卡厂家

安装在出租车车顶或者车背显示屏内的控制卡，出租车俗称的士，它作为城市重要的交通工具，数量庞大，流动性强，在城市的游动渗透性无以伦比，可谓走街串巷无孔不入，而广告工具的选择要点正是看重受众率的大小和传播的范围。同时,出租车是展示城市形象的良好载体，在车顶处安置LED电子显示屏，作为信息发布的平台，可以美化城市市容，做好城市亮化的形象工程，为城市经济的腾飞，达到迅速发展的切实目的。

产品参数

【产品名称】无线GPRS控制卡

【产品型号】LGSV1601A

【储存节目条数】按200个汉字计算可以存127条，也可根据客户需求增加或减少节目储存条数

【工作环境】零下40 到正80

【产品包装】泡沫袋+纸盒

【板载接口】两路12接口，壹路08接口；

【存储容量】64Mib；

【通讯方式】GPRS无线通讯+串口通讯（TTL接口，232通讯），方便调试；支持移动或者联通手机卡通

讯，支持局域网或固定IP作服务器；

【通信波特率】115200；

【供电电压】+5VDC(4.6V ~ 6.0V)，正常工作功耗小于2W，GPRS收发数据时峰值功耗小于10W；

【电 池】进口电池；

产品图片资料

工作原理图：

产品细节图：产品孔位图：

产品功能说明

功能简介：任意动态分区设置（同个节目中最多支持三个分区）、GPRS无线通讯、LED显示屏异步控制卡,多屏信息同步显示效果、离线发送（可选）、无边框、支持双通道通信（可选）；

快捷控制指令：手动远程开关屏；一键清屏、时间校正、查询系统信息、在线回查显示屏节目等；

离线发送：广告节目只要点发送提交至数据库，控制卡在线自动接收节目。

特殊节目插播：支持节目排期提醒及即时信息插播功能。

控制范围：单色 ;256 × 32; 双色 256 × 16；

扫描方式：支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组，特殊扫描方式可根据单元板模组调试；

节目数量：最多支持127个节目，每个节目多屏同时播放；

显示效果：飘雪、雷射，穿插等50多种效果，支持图片；

信息类型：图文、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟；

播放模式：节目支持轮流播放、定时长播放，支持按日期段、时间段、星期定时播放；

时间显示：文字时钟，时间带秒，可调字体大小，可设时区。支持多时区对照显示；

亮度调节：4级亮度，支持手动调亮，支持4个时间段定时调亮度；

屏幕开关：手动远程开关屏；

测试按钮：板载测试按钮，可切换测试模式、测试颜色、测试屏灯坏点；

扩展功能：

温湿度显示：外接一个温湿度感应器设备就可支持；

语音扩展：需要语音播报功能的，可以选择LGSV1302GM型号支持同步语音播报；

二次开发：根据用户的不同需求，我们可以进行功能的扩充开发，提供二次开发协议；

工程应用案例

控制卡与模组的连接办法及注意事项

注意事项：

- 1、根据购买的LED单元板具体情况，对应上图标注的08或12接口，按“红线边对OE”的原则，对P10显示屏专用LED控制卡和LED单元板进行连接，并确保连接良好，没有松动。天线根据具体情况，放在GSM网络接收信号好的位置。（天线底座带吸铁石，直接吸附在LED显示屏安装箱上就行）；
- 2、LED显示屏控制卡在上电前需插入手机（SIM）卡，禁止带电插拔；
- 3、在通电后，不要急于发信息，因控制卡需初始化，等连接网络成功后，上面的Net会灯每隔2s-3s闪烁一次,这时方可进行信息发送；