

NFC9110现货

产品名称	NFC9110现货
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

NFC9110现货

一、概况：

适用于铁路行业的无柱风雨篷、站场作固定照明。
适用于各种行业厂房、库房等场所作固定照明。

二、性能特点:

采用高效气体放电光源，光效高、无频闪、无眩光，平均使用寿命达到10000小时以上。
人性化结构设计，特殊的开盖设计，安装、维护简单方便。
采用一体化结构的设计，体积小，重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。
嵌入式、吸顶式和吊顶式多种安装方式，可满足不同环境安装需要。

三、技术参数:

额定电压220VAC 50Hz

外壳防护IP23

绝缘等级I

防腐等级WF2

引入电缆 8~ 10mm

距高比0.5

外形尺寸 300 × 198mm

总重量4.5Kg

四、使用:

- 1、根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置和方式后，按镇流器到220V电源接点的长度，备好12-14mm三芯电缆线。
- 2、旋下镇流器后盖的固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆线的L、N、接地线对应接线座连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉紧固。
- 3、在选定的安装位置上，用 10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。镇流器既可安装在灯NF C9110现货具旁边，也可在更换灯具和镇流器之间的连接电缆线长度后，将镇流器安装在距灯具30米范围内。
- 4、更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后再按相反的顺序将灯头还原。

警告：拆装、维修灯具及更换灯泡时，必须先切断电源。

五、注意:

- 1、保持灯具和镇流器外壳清洁，使灯具具有良好的散热性能。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。
- 3、灯具必须有可靠接地。
- 4、工作时，电源电压需保持在220V ± 10%以内，以确保镇流器的使用寿命。

六、品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

NFC9110现货