防火卷帘控制器FJK-SD-XA2018型

产品名称	防火卷帘控制器FJK-SD-XA2018型
公司名称	合肥消安电子有限责任公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:消安 型号:FJK-SD-XA2018 产地:合肥
公司地址	合肥市新站区佳海工业城C区79号
联系电话	86-0551-66339895 13965038160

产品详情

FJK--SD--XA2018型防火卷帘控制器

使用说明书

一、 概述

合肥消安电子有限责任公司是一家从事防火卷帘控制器的开发、研制、生产的高科技企业，自主研发的FJK－SD－XA2018型防火卷帘控制器是根据国家行业标准《防火卷帘控制器GA386—2002》生产，可广泛应用于控制各类工业建筑、民用建筑及公共建筑中需要防火分割和疏散通道上的各类防火卷帘门。具有结构简单、安装调试方便、可靠性高、抗干扰能力强等优点。

二、 主要功能及技术参数

1、 为与其相连且要求其供电的部件供电。

2、 能直接接烟、温感探测器或消防联动报警信号，控制防火电机实施开启和关闭。并向消防控制中心反馈门位信号、火警和故障报警信号。

3、具有自检、消音、复位和自动逃生功能（需配本公司手盒）。

4、具有缺相、过流、过载保护功能和相序检测、自动换相功能。

5、具有电池、烟、温感掉线故障报警功能，但不影响卷帘门的正常运行。

6、具有限位开关故障停机保护功能，防正、反卷超限位自动停止并故障报警；避免

继续运行发生事故。

7、 在主电源掉电或缺相有火警发生时，备用电源自动启动速放控制装置，使卷帘靠自重下降以防止火灾蔓延，此功能下有应急逃生功能。

8、控制器具备以下检测功能

a) 控制器的主电源掉电（控制器外灯板主电指示灯熄灭）

b) 当卷门机采用三相电源时.电源缺相（控制器外灯板主电指示灯闪烁）

c) 备用电源与充电器之间的连接线断路或短路（控制器外灯板备电指示灯熄灭）

d) 备用电源故障（控制器外灯板备电指示灯熄灭或闪烁）

e) 控制器与速放控制装置间连接线断线.短路（控制器主板刹车故障指示灯亮起）

f) 火灾探测器组故障(如连接) （控制器主板烟、温感故障指示灯亮起）

g) 防火卷帘正卷或反卷.（控制器主板超限故障指示灯亮起）

h) 卷门机掉线（控制器主板电机故障指示灯亮起）

9、技术参数及安装尺寸：

a) 环境温度: －10～+55℃；相对湿度≤95%；大气压力: 86～106kPa

b) 控制器控制的卷门机功率应≤1.5KW，额定电压AC380V/50HZ。

c) 与控制器相连的导线应≥1平方毫米。导线应用金属软管或钢管与控制器相连。

d) 备用电源电压：DC12V

e) 安装尺寸：（长×宽×高）320mm×245mm×75mm