

JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器

产品名称	JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	准确级:0.2,0.5 型号:JSZJK-10Q 品牌:浙江多马电气
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器

一、概述

JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器为三相，户内、干式产品，JSZK1-10为Yo/Yo[连接JSZK1-10F为Yo/Yo IYO[连接。抗谐振部分为单独一器身。适用于额定频率50Hz或60HZ.额定电压为6kV电力系统中作电能计量,电压监控和继电保护用

二、使用条件

- 1.海拔高度不超过10003;
- 2.周围环境温度不高于+40c，不低于-5；
- 3.周围空气的相对湿度不大于85%（20c）；
- 4.安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介

JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器为户内环氧树脂全真空浇注结构。其表面爬电比距大于25.m/kV

JSZK1-10、JSZK1-10F电压互感器在系统使用时，每台为四个浇注体，计里部分为三个电压浇

注体套在三相芯柱上，抗谐振部分装在另一口字型铁芯上，正常运行时，中性点对地电压为零伏抗谐振部分二次输出电压为零伏，一但一相对地短路。抗谐振部分二次侧(da-dn)产生100V电压，带动继电器动作，切断电源这种中性点采取了消谐措施，使产品不需另加消谐或阻尼接地等保护方式，即可以安全的在电网上运行，并可长期运行在单相接地的故障线路中

四、技术参数

产品型号 额定电压比 (V) 准确级及额定输出(VA) COS =0.8 极限输出(VA)
额定绝缘水平面 (kV)

0.2 0.5 1 3 0.2/0.20.2/0.5 0.5/0.5 6P

JSZJK-3Q 3000/ 3/100/ 3/100 60 150 240 600

/

/

100 1200 3.6/23/40

JSZJK-6Q 6000/ 3/100/ 3/100 7.2/32/60

JSZJK-10Q 10000/ 3/100/ 3/100 12/42/75

JSZJK-6Q 6000/ 3/100/ 3/100/ 3/100

/

/

/

/

45/45 90/90 100 600/600 7.2/32/60

JSZJK-10Q 10000/ 3/100/ 3/100/ 3/100 12/42/75

五、JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器外形及安装尺寸，接线图

产品名称：JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器

型号：JSZJK-10Q

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JSZJK-10Q,JSZJK-10Q电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。

另外可根据客户需求，订制非标产品。本文地址：<http://www.wzdlsb.com/JSZJK-10Q.html>