

三网合一楼道分光箱参数介绍

产品名称	三网合一楼道分光箱参数介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网合一楼道分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

三网合一楼道分光箱参数介绍：就是指移动、联通和电信相互渗透、互相兼容、整合成为一体化的通信信息箱体。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。

随着通信行业的快速发展，人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交流，近几年来电子技术的不断发展，网络传输的速度加快，语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。三网合一也就成了大势所趋。

三网合一楼道分光箱|三网融合楼道分光箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱

三网合一楼道分光箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。

满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准

宁波品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

三网合一楼道分光箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

三网合一楼道分光箱新品图文介绍：每一个运营商可以安装2个1分8插片式光分路器
或者1个插片式1分16光分路器

产品型号：12芯24芯36芯48芯72芯

亲们 此价格是空箱价格不含运费，拍前请联系客服详谈运输方式算运费

免费印字：中国电信 移动 联通 广电

此产品尺寸：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

可以按照客户的要求来做

每一个运营商可以安装2个1分8插片式光分路器

或者1个插片式1分16光分路器

产品型号：12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯

三网合一楼道分光箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等！

三网合一楼道分光箱（图文详细介绍）

【三网合一光纤分线箱厂家|三网合一光纤分线箱价格|三网合一光纤楼道箱图文|三网合一光纤网络箱介绍|三网合一光分路器箱配置|三网合一光纤配线箱参数|三网合一光纤配线箱型号】

24芯三网合一光纤分纤箱（图文详细介绍）

产品型号【Product model】：（12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯）

产品颜色【Product color】：电脑灰

产品材质【Product material】：冷轧钢板

产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式

产品规格【Product specification】：二槽位、四槽位

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）

产品尺寸【Product size】：

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

三网合一楼道分光箱使用方法：

- 1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- 2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体并用电工胶布固定。
- 3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

- 4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。
- 5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。
- 6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

【品悦通信】销售地区：

华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）

华南地区（包括广东、广西、海南）

华中地区（包括湖北、湖南、河南）

华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）

西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）

西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）

东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）

台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）

宁波品悦通信提供三网合一楼道分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。