

防盗户外门窗报警器双遥控无线门磁报警器

产品名称	防盗户外门窗报警器双遥控无线门磁报警器
公司名称	深圳市艾瑞泽电子有限公司
价格	500.00/22
规格参数	品牌:双狮 型号:MC-02 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永镇和平村新福工业园A1栋5楼
联系电话	86-75586299662 18098905205

产品详情

防盗户外门窗报警器双遥控无线门磁报警器

产品全家福

主机*1 磁条*1 遥控器*2 7号电池*2 3M胶*1 说明书*1

感谢您选择我公司的门磁报警器，首次使用设备请仔细阅读并且保留用户手册供以后参考。

一、产品包装清单

- 1、用户手册*1份.
- 2、门磁报警器*1副
- 3、遥控器*1个

二、技术参数

发射频率:433.92MHz

环境湿度 < 90%

工作湿度:-10~60

声压:约130db

门磁电池:7号电池(1.5V)*2节

遥控重量:15g

门磁重量:(带电池)

主机尺寸:90*43*13mm

磁条尺寸:45*13*13mm

遥控尺寸:60*33*11mm

遥控距离: 15m(空旷处)

门磁感应范围: 15mm(无磁性物质干扰)

门磁待机时间:约1年

遥控待机时间:超过1年

多功能门磁报警器使用方法

1、布防功能:

在关门状态下长按布防键,门磁发出“报警声”1秒,表示已进入布防状态。当打开门窗时即发出报警声30秒。

开门状态不可布防,如按布防键时门磁发出急速“嘀、嘀、嘀...”关门即停,最长响10秒。

2、功能模式:

在关门撤防状态下,按功能键在(模式1“叮咚”)(模式2“报警”)(模式3“嘀、嘀”)三档循环切换。

当选择模式1“叮咚”时,门磁发出“叮咚”声表示进入模式1,开门时门磁发出“叮咚,叮咚”声;

当选择模式2“报警”时,门磁发出急促“嘀嘀嘀”声表示进入模式2,开门时门磁发出“报警”声,直至关门才停止;

当选择模式3“嘀、嘀”时,门磁发出“嘀、嘀”声表示进入模式3,开门时门磁发出“嘀、嘀”声;

3、紧急键(SOS):

在任何状态下按紧急键(SOS),门磁发出“报警”声30秒,报警

停止后回到此前状态。

4、撤防键：

在任何状态下按撤防键，即退出当前状态，进入撤防状态。

5、遥控器学习与清除：

门磁上电状态下按学习键3秒指示灯长亮，此时按遥控器任意键，门磁发出“嘀，嘀”代表学习成功；

长按学习键8秒指示灯亮起直至熄灭，门磁清除所有遥控器。

6、低电报警:

当门磁电池电压低至2.1V时，门磁发出“嘀、嘀、嘀....”声提醒，此时应当及时更换电池。

价格说明