

BH-0.66电流互感器,BH-0.66-30

产品名称	BH-0.66电流互感器,BH-0.66-30
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	15.00/台
规格参数	产品名称: BH-0.66电流互感器 型号: BH-0.66 精度: 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

概述

BH-0.66电流互感器主要用于户内。BH-0.66电流互感器供额定电压为0.66kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。BH-0.66低压电流互感器为塑壳式电流互感器，广泛应用于成套柜体中，其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法，适合任意方向安装，一次导线可为母排或电缆。符合标准：GB 1208，并通过CE认证和俄罗斯PCT认证。

产品优点：

BH-0.66电流互感器可以其主要采用阻燃ABS PC工程塑料注塑而成 其优点是：

- 1.生产效率很高
- 2.外型美观
- 3.安装方便
- 4.耐高温

缺点：

相对树脂浇注使用寿命短,导磁材料采用经退火处理的环形铁芯，以保证产品0.2或0.5级的精度；

0.2S或0.5S级者采用超导磁材料，使产品能在一次电流1%-120%宽负荷下准确的计量电能。

一次为：P1、P2，二次为S1,S2当一次电流由P1流向P2时，二次电流由S1经外部回路流向S2即为减极性。

BH-0.66电流互感器正常工作条件和安装条件：

1 海拔高度不超过1000米；2 周围环境温度不高于+40摄氏度，不低于-5摄氏度

3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄氏度)；4

安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气、化学沉积、污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。注：1 流互感器一次孔为三排结构。2

容量小对应小电流比，容量大对应大电流比；如5-10对应100-600/5，600/5对应10VA，100/5对应10VA

三、BH-0.66电流互感器参数规格表

型号(可选I II 级有0.5、0.2、0.5S、0.2S) /1	输出容量(VA)					最高工作电压(V)
	0.2S	0.2	0.5S	0.5	1	
BH-0.66-30 I 300/5-150/5	2.5-5	5	5	5	5	660v
BH-0.66-30 I 20/5、50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、300/5	2.5-5	5	5	5	5	660v
BH-0.66-/40 I 100/5、150/5、200/5、300/5、400/5、500/5、600/5	2.5-5	5-10	5-10	5-10	10	660v
BH-0.66-50 I 300/5、400/5、500/5、600/5、700/5、800/5	5	5-10	5-15	5-15	10-20	660v
BH-0.66-60 I 600/5、700/5、800/5、900/5、1000/5、1100/5、1200/5、1500/5	5-10	10	10	10	20	660v
BH-0.66-80 I 800/5、1000/5、1200/5、1500/5、2000/5	10	10-15	10-15	10-15	20	660v
BH-0.66-100 I 1000/5、1200/5、1500/5、2000/5、2500/5、3000/5	10-15	10-15	10-15	10-15	30	660v
BH-0.66-120 I 2000/5、3000/5、4000/5、5000/5	20	20	25	30	40	660v

三、BH-0.66安装尺寸图及技术参数如下

产品名称：BH-0.66电流互感器

型号：BH-0.66

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页BH-0.66电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。

本文地址：<http://www.wzdlsb.com/BH-0.66.html>