

5KW静音柴油发电机四冲程

产品名称	5KW静音柴油发电机四冲程
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号：:TO6800UMT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽5KW静音柴油发电机四冲程原装OHV发动机四冲程发电机，比对同及油耗量减少30%；配备优质的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。大泽动力柴油发电机以好的服务广大客户和生产更加优质的产品为己任，不断转变方式，不断开拓创新，不断提高自身效率，带着和推动国内大泽发电机行业的发展与进步。

使用时柴油机的磨合：

新的或经大修后的柴油机，在正式使用前须经60h磨合运转，方可投入全负荷使用。以改善柴油机各运动部件的工作状况，提高柴油机的运行可靠性和使用寿命。柴油机在磨合期间，负荷以50~80%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐后亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。

5KW静音柴油发电机四冲程

柴油发电机难启动时：起动机及其电路的故障

起动柴油发电机时，若接通起动机开关而起动机不转，用手摇把摇转曲轴又不感到十分沉重，说明起动机或其电路出了问题。若起动时，只听到起动机驱动齿轮的啮入声，却不见起动机运转；或是起动机虽转起来了，但“铿、铿”转了一两圈又停了下来，这多是蓄电池严重亏电所造成。如果蓄电池存电充足而起动机旋转无力，可用手触摸起动开关，若开关很烫，大多为起动机内部或起动开关出现短路故障；若开关不热，一般是起动机没有运转，可能是移动电路断路或开关触点严重烧损所致。如果每次起动都可听到刺耳的齿轮撞击声或起动机高速空转的呼啸声，则是起动机啮入机构调整不当，可对其进行适当调整。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO6800UMT-2

*、额定功率：5KW

*、较大功率：5.5KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音款

*、工作时间：12H

*、油箱容积：25升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、功率因数： $\text{COS} = 1.0$

*、燃油消耗率(g/kw.h)：205

*、噪音dB (A) LP7M：62-75Db

*、燃油型号：0#、-10#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOTO186F1

*、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：100%1h

*、机油容量：1.65

*、额定转速：3000r/min

*、调速方式：自动调速

电机参数：

*、电机型号:TO-5.0T

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50

*、绝缘等级：F

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：175KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：925*540*745

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包