

TCHB-1多功能互感器综合测试仪

产品名称	TCHB-1多功能互感器综合测试仪
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	同创:工作电源：AC220V ± 10%、50Hz TCHB-1:设备输出：0 ~ 2500V (0-20A) 扬州:输出电流：0 ~ 600A (0-5V)
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

产品详情

多功能互感器综合测试仪

TCHB-1多功能互感器综合测试仪概述：

TCHB-1多功能互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器，是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括：CT伏安特性试验、自动给出拐点值、CT变比极性试验、比差测量、角差测量CT极性试验、CT一次通流试验、交流耐压测试、二次负荷测试、二次绕组测试、铁心自动退磁、PT伏安特性试验、自动给出拐点值、PT变比极性试验、PT极性试验，比差测量、角差测量、交流耐压测试、二次负荷测试、二次绕组测试、铁心自动退磁、自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。

TCHB-1多功能互感器综合测试仪主要测试功能：

CT（保护类、计量类）

伏安特性（励磁特性）曲线
自动给出拐点值
自动给出5%和10%的误差曲线
变比测量
比差测量
角差测量
极性判断
一次通流测试
交流耐压测试
二次负荷测试
二次绕组测试
铁心自动退磁

PT

伏安特性（励磁特性）曲线
自动给出拐点值
变比测量
极性判断
比差测量
角差测量
交流耐压测试
二次负荷测试
二次绕组测试
铁心自动退磁

TCHB-1多功能互感器综合测试仪主要技术参数：

项 目		参 数
工作电源		AC220V ± 10%、50Hz
设备输出		0 ~ 2500V (0-20A)
输出电流		0 ~ 600A (0-5V)
二次绕组	范围	0.1 ~ 300
	精度	0.5% ± 1m
电阻测量		
二次实际	范围	5 ~ 300VA
	精度	0.5%
负荷测量		
CT/PT	精度	± 4min
	分辨率	0.1min
角差测量		
CT/PT	精度	0.05%
	分辨率	0.1
比差测量		
CT	范围	5-25000A/5A(5000A/1A)
	精度	0.5%
变比测量		
PT	范围	1-10000
	精度	0.5%
变比测量		
工作环境		温度： - 10 ~ 40 ，湿度： 90 %，海拔高度： 1000m
尺寸		380mm × 240mm × 260mm
重量		22Kg

TCHB-1多功能互感器综合测试仪特性：

- 1、支持检测CT和PT、单机输出电压0-2500V，电流0-600A。
- 2、满足 GB1207、GB1208等规程要求。
- 3、无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目。
- 4、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。
- 5、采用智能控制器，操作简单。
- 6、大屏幕液晶，图形化显示接口。
- 7、按规程自动给出CT/PT（励磁）拐点值。
- 8、自动给出5%和10%误差曲线。
- 9、可保存3000组测试资料，掉电后不丢失。
- 10、支持U盘转存资料，可以通过标准的PC进行读取，并生成检测报告。

11、小巧轻便 22Kg，非常利于现场测试。

TCHB-1多功能互感器综合测试仪注意事项：

- 1、为了人身及设备安全，使用前请仔细阅读说明书，并严格参照要求规范操作。
- 2、试验前请将仪器可靠接地。
- 3、本测试仪为互感器离线测试装置，在对互感器进行各项试验时，请务必将互感器各端子上的连接线断开，保证互感器完全处于离线状态。
- 4、CT变比极性试验时，应将不检测的二次绕组短接。
- 5、做PT伏安特性试验时，一次绕组的零位端接地。
- 6、实验中严禁触碰所有测试端子。

售后服务：

仪器自购买之日起1年内，属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系【18951440318微信同号】，以便为您安排最便捷的处理方案。