

TCHB-6多功能互感器综合测试仪

产品名称	TCHB-6多功能互感器综合测试仪
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	同创:工作电源：AC220V ± 10%、50Hz TCHB-6:设备输出：0 ~ 2500Vrms , 5Arms (20A峰值) 扬州:大电流输出：0 ~ 600A
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

产品详情

多功能互感器综合测试仪

TCHB-6多功能互感器综合测试仪概述：

TCHB-6多功能互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器，是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括：CT伏安特性试验、自动给出拐点值、CT变比极性试验、比差测量、角差测量CT极性试验、CT一次通流试验、交流耐压测试、二次负荷测试、二次绕组测试、铁心自动退磁、PT伏安特性试验、自动给出拐点值、PT变比极性试验、PT极性试验，比差测量、角差测量、交流耐压测试、二次负荷测试、二次绕组测试、铁心自动退磁、自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。

TCHB-6多功能互感器综合测试仪测试功能：

CT（保护类、计量类）

- 伏安特性（励磁特性）曲线
- 自动给出拐点值
- 自动给出5%和10%的误差曲线
- 支持六组变比同时测量
- 比差测量
- 角差测量
- 极性判断
- 一次通流测试（二次回路通道检查）
- 交流耐压测试
- 二次负荷测试
- 二次绕组测试
- 铁心自动退磁

PT

- 伏安特性（励磁特性）曲线
- 自动给出拐点值
- 变比测量
- 极性判断
- 比差测量
- 角差测量
- 交流耐压测试
- 二次负荷测试
- 二次绕组测试
- 铁心自动退磁

TCHB-6多功能互感器综合测试仪主要技术参数：

项 目	参 数
工作电源	AC220V ± 10%、50Hz
设备输出	0 ~ 2500Vrms , 5Arms (20A峰值)
大电流输出	0 ~ 600A
二次绕组	范围 精度 0.1 ~ 300 0.5%、分辨力0.01
电阻测量	
二次实际	范围 精度 5 ~ 1000VA 0.5% ± 0.1VA
负荷测量	
相位测量	精度 分辨率 ± 4min 0.1min
(角差)	
比差测量	精度 0.05%
CT	范围 精度 5-25000A/5A (5000A/1A) 0.5%
变比测量	
PT	范围 精度 10000:1 0.5%
变比测量	
工作环境	温度： - 10 ~ 40 , 湿度： 90% , 海拔高度： 1000m
尺寸、重量	尺寸：400mm × 250mm × 250mm , 重量： 25Kg

TCHB-6多功能互感器综合测试仪工作条件要求：

- 1、输入电压：220Vac ± 10%、额定频率：50Hz、电源线规格：AC：220V/16A。
- 2、测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题，或者电源没有对地的隔离连接，仍然可以使用测试仪，但是我们不保证安全。
- 3、参数对应的环境温度是23 ± 5 。
- 4、保证值在出厂校验后一年内有效。

TCHB-6多功能互感器综合测试仪主要特性：

- 1、支持检测CT和PT、单机完成全部试验。
- 2、可以支持6路变比同时检测。
- 3、无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目。
- 4、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。
- 5、采用智能控制器，操作简单。

- 6、大屏幕液晶，图形化显示接口。
- 7、按规程自动给出CT/PT（励磁）拐点值。
- 8、自动给出5%和10%误差曲线。
- 9、支持六组变比同时测量。
- 10、可保存1000组测试资料，掉电后不丢失。
- 11、支持U盘转存资料，可以通过标准的PC进行读取，并生成检测报告。
- 12、小巧轻便 25Kg，非常利于现场测试。

售后服务：

仪器自购买之日起1年内，属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系【18951440318微信同号】，以便为您安排最便捷的处理方案。