# 48芯ODF子框配置图文教程

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 48芯ODF子框配置图文教程 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

# 产品详情

48芯ODF子框配置图文教程

为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合的推广,本公司推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括 ：OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆……

GXF19系列ODF熔配单元箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。

产品描述述

GXF19系列光纤终端箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。

19英寸标准结构，安装方便

采用标准12芯熔配一体化模块，适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

左、右侧进缆可自由调配，方便操作

可选配光缆引入、固定、开剥保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

安装挂耳位置可调，适应不同安装场景

室内光纤配线架

光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

工作温度：-40℃～+60℃

环境湿度：≤95%（+40℃时）

大气压力：70 kPa～106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)：≤0.3dB

回波损耗(dB)：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB

遵循标准

满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。

远捷订购指南

| 产品名称 | 型号 | 规格<br>高x宽x深（mm） | 容量<br>芯 | 使用环境 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ODF单元箱 | GXF19-12 | 1Ux482x300 | 12芯 | 19英寸标准机架 | 可配置不同挂耳以适用于21英寸机架安装 |
| ODF单元箱 | GXF19-24 | 2Ux482x300 | 24芯 | 9英寸标准机架 | 可配置不同挂耳以适用于21英寸机架安装 |
| ODF单元箱 | GXF19-48 | 3Ux482x300 | 48芯 | 9英寸标准机架 | 可配置不同挂耳以适用于21英寸 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ODF单元箱 | GXF19-72 | 4Ux482x300 | 72芯 | 9英寸标准机架 | 机架安装<br>可配置不同挂耳<br>以适用于21英寸<br>机架安装 |
| ODF单元箱 | GXF19-96 | 5Ux482x300 | 96芯 | 9英寸标准机架 | 可配置不同挂耳<br>以适用于21英寸<br>机架安装 |