

# 100W法兰式LED防爆灯

产品名称	100W法兰式LED防爆灯
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:迅元贝力 型号:BLD 产地:武汉
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

## 产品详情

100W法兰式LED防爆灯技术参数：额定电压：220V(AC)额定功率：70W/100W/150W光源类型：MH/H  
PS气体放电灯外壳防护等级：IP65绝缘等级：I防腐等级：WF2进线口螺纹：G3/4"距高比：0.8(A型)  
1.3 (B型)外形尺寸：300\*300\*208mm总重量：4.5Kg

100W法兰式LED防爆灯特性：采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。高科技表面喷涂技术，确保灯具在恶劣环境中使用不腐蚀、不生锈。采用一体式结构设计，更换灯泡和维护灯具更加方便、安全。灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。100W法兰式LED防爆灯产品概述本公司为满足电力、铁路、油田、钢铁、石化等企业照明的需要,广泛适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。使用：根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~ 10m m三芯电缆线。吸顶式安装：使用2个M8的膨胀螺钉打在天花板或者M8的普通螺栓固定在支撑梁上；嵌入式安装：直接使用4个M6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。装好支架后，拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝，并掀开灯壳(吸顶方式，吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式)，把三芯电缆穿过防水葛兰接头，对应接在有极性标识的接线座上。注意，请务必将进线电缆使用压线卡锁紧，防止拔脱。嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。100W法兰式LED防爆灯注意事项1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。2、非专业人员不得随意拆卸灯具。3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。