

数字交流电流表 数显电流表 三位半电流显示表

产品名称	数字交流电流表 数显电流表 三位半电流显示表
公司名称	佛山市东硕自动化仪表有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:TOSO 型号:DS3-8AA 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂镇安边工业区
联系电话	0757-26620892 13690834635

产品详情

产品外观

型号说明

DS	3	I-	外型代号:	DV:直流电压	量程
东硕公司产品	3:3位半数字表	I:电流变送	4:48H × 48W	DA:直流电流	或量
	4:4位半数字表	无I:不带变送	7:72H × 72W	AV:交流电压	
			8:48H × 96W	AA:交流电流	
			16:80H × 160W		
			80:80H × 80W		
			9:96H × 96W		

技术参数

输入方式	单端输入
频率范围	40-400HZ(仅对交流)
溢出显示	1或-1
显示方式	红色数码管
电源	AC220/110V50/60Hz
功耗	4.5VA
耐压	电源与输出间AC2KV , 1min , 1mA
绝缘电阻	电源与输出间DC500V100M

交流电流表型号列表

型号	量程	互感器变比	测量精度	最小分辨率	输入
DS3- AA0.2	0-200mA	直接输入	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	0.1mA	5
DS3- AA2	0-1.999A	直接输入	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1mA	5
DS3- AA5	0-5.00A	直接输入	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	10mA	1
DS3- AA10	0-10.00A	直接输入	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	10mA	1
DS3- AA20	0-20.00A	20A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	10mA	1
DS3- AA30	0-30.00A	30A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA50	0-50.0A	50A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA75	0-75.0A	75A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA100	0-100.0A	100A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA150	0-150.0A	150A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA200	0-200A	200A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	100mA	1
DS3- AA250	0-250A	250A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA300	0-300A	300A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA400	0-400A	400A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA500	0-500A	500A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA600	0-600A	600A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA800	0-800A	800A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA1000	0-1000A	1000A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA1500	0-1500A	1500A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA1800	0-1800A	1800A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1
DS3- AA2000	0-2000A	2000A:5A	$\pm 0.5F.S \pm 2Digit$	1A	1

说明:

A: 配交流电流互感器其二次额定电流为5A

B: : 配交流电压互感器其二次额定电压为100V

C: :配直流电流分流器其二次额定电压为75 mV

D: 仪表的零点通过面板ZERO进行调节和比率通过面板SPAN调节

E: 仪表的小数点和量程变换可通过面板拨动开关设置.

接线图 :

注意事项

A: 使用前需通电预热20分钟

B: 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在

C: 使用环境-10-50 ,相对湿度10-90

D: 使用时应远离干扰源,信号输入使用屏蔽线较好