

破坏真空电磁阀

产品名称	破坏真空电磁阀
公司名称	西安秉控流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秉控 型号:ZKPF-8 材质:黄铜
公司地址	陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼1幢10801室(注册地址)
联系电话	18092054817

产品详情

破坏真空电磁阀，真空电磁阀，虹吸电磁阀，真空吸盘电磁阀

也称机械真空泵安全阀，安装于机械真空泵的进气口，并与泵同步开启和关闭，当泵停止工作或电源突然中断时，阀门自动关闭。使真空系统保持真空并将大气充入泵腔内，从而避免泵油逆向流动而污染真空系统。也可用于自来水公司的真空虹吸系统及真空包装设备。

破坏真空型内部结构也可以进行调整，当断电后，大气从充气口进入阀腔内，流向电磁阀出口，进而破坏真空系统

公称通径	DN10—DN100	工作压力	-0.1—0Mpa
电源电压	AC220V/110V/380V	介质种类	气体
	DC24V		
流体温度	0-60	环境温度	0—60
阀体材质	黄铜、不锈钢	密封材料	NBR、聚四氟乙烯等
控制方式	常闭型	选装功能	

用于破坏真空，主要用于真空吸塑，虹吸系统等

型号	连接方式	长	高	重量	功耗W
		mm	mm	kg	
ZKPF-6/8	G1/4	69	100	1.0	30
ZKPF-10	G3/8	69	106	1.0	30
ZKPF-15	G1/2	69	106	1.0	30

ZKPF-20	G3/4	73	114	1.1	30
ZKPF-25	G1	100	120	1.4	30
ZKPF-32	G1 1/4	115	150	2.7	70
ZKPF-40	G1 1/2	123	160	3.2	70
ZKPF-50	G2	170	183	5.4	70

工作原理1、作为机械真空泵安全阀使用时，安装于机械真空泵的进气口，并与泵同步开启或关闭。当泵停止工作或电源突然中断时，阀门自动关闭，排气孔把多余的气体排到大气中来保持阀门内部的真空度。使真空系统保持真空并将大气充入泵腔气，从而避免泵油逆向流动而污染真空系统。2、用于控制真空吸盘时，安装于真空吸盘的前面，当通电时电磁阀打开，产生真空吸起吸盘，抓取工件；当电磁阀断电时，阀门关闭，大气迅速从线圈上的充气孔进入，通往电磁阀出口端，从而破坏真空，放下吸盘。