

WZ-260无线麦克风

产品名称	WZ-260无线麦克风
公司名称	恩平市浩田电子电声有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省江门产业转移工业园恩平园区二区C2-1三栋3楼
联系电话	86-0750-7776389 13316702880 13316702880

产品详情

WZ-260接收机为全金属材质标准机箱，1U金属面板配置双通道接收机，装配LCD大屏显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率及对应话筒单元电池电量状态，充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息，采用电子音量输出控制，操作更明确和直观

综合特性

载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范)

频带宽度：50MHz

调制方式：FM调频

最大频偏：±45KHz

频率响应：80Hz—15KHz

信噪比（S/N）：50dB(A)

失真度（1kDz）：<2%

工作温度：-10 ~55

工作距离：80米（理想环境下）

消耗功率：8W

静态功率：3W

接收机

振荡模式：PLL（数字频率合成器）

杂散抑制：80dB

镜像抑制：80dB

灵敏度：5dBuV

音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600

非平衡输出(1/4"output jack)：400mV/3K

工作电压：DC12—16V

工作电流：500mA

手持式发射器

RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)

振荡模式：PLL(数字频率合成器)

发射频率稳定度：< 30ppm

动态范围：100dB(A)

频率响应：50Hz—15KHz

最大输入声压：130dB SPL

话筒拾音头：动圈式

电源：2节AA型碱性电池

腰包式发射器(会议式发射器)

RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)

振荡模式：PLL(数字频率合成器)

发射频率稳定度：< 30ppm

动态范围：100dB(A)

频率响应：50Hz—15KHz

最大输入声压：130dB SPL

话筒拾音头：电容式

电 源：2节AA型碱性电池