

WZ-468无线会议麦克风

产品名称	WZ-468无线会议麦克风
公司名称	恩平市浩田电子电声有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门产业转移工业园恩平园区二区C2-1三栋3楼
联系电话	86-0750-7776389 13316702880 13316702880

产品详情

专业无线会议麦克风-，无线会议话筒，无线会议系统，频率范围610~960MHz，超高频，可按实际使用所在国规定分布频率。

高性能超高清宽屏LCD显示，所有内容均可在液晶屏显示，方便客户了解系统状态及对系统进行设置，显示内容包括：射频信号，音频信号强度，频道及频率，工作状态等。

使用高精度锁相环频率合成PLL技术，CPU微电脑控制，频率稳定度极高。

具备同步红外对频功能，能快速精准地锁定发射频率。

具备音码噪声锁定双重静音控制电路，避免开关机的冲击和噪音。

多种抗干扰技术，出厂时系统已经预设200个互不干扰的频点，合理的设计，方便用户多系统同时使用，是KTV包厢的理想产品。

系统设有灵敏度调节电位器，采用杂讯检测抑制噪音技术，方便调节接收灵敏度和有效减少环境因素干扰造成的噪音。

接收机显示屏上能实时反映发射器的电池电量等信息,并有低电压电量发出警告提示，及时提醒用户换电池包装系统正常运行。

采用优质贴片元器件，可靠的SMT生产工艺，性能更稳定可靠。

综合特性

载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范)

频带宽度：50MHz

调制方式：FM调频

最大频偏： $\pm 45\text{KHz}$

频率响应：80Hz—15KHz

信噪比 (S/N)：50dB(A)

失真度 (1kHz)：< 2%

工作温度：-10 ~55

工作距离：80米 (理想环境下)

消耗功率：8W

静态功率：3W

接收机

振荡模式：PLL (数字频率合成器)

杂散抑制：80dB

镜像抑制：80dB

灵敏度：5dBuV

音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600

非平衡输出(1/4"output jack)：400mV/3K

工作电压: DC12—16V

工作电流：500mA

手持式发射器

RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)

振荡模式：PLL(数字频率合成器)

发射频率稳定度: < 30ppm

动态范围：100dB(A)

频率响应：50Hz—15KHz

最大输入声压：130dB SPL

话筒拾音头：动圈式

电 源：2节AA型碱性电池

腰包式发射器(会议式发射器)

RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)

振荡模式：PLL(数字频率合成器)

发射频率稳定度：< 30ppm

动态范围： 100dB(A)

频率响应：50Hz—15KHz

最大输入声压：130dB SPL

话筒拾音头：电容式

电 源：2节AA型碱性电池