

# BQEZ交直流双电源转换开关 直流双电源转换开关

产品名称	BQEZ交直流双电源转换开关 直流双电源转换开关
公司名称	杭州博耐电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博耐汇 型号:BQEZ 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道绿众商业中心1幢1824室（注册地址）
联系电话	0086-057182733621 18967142908

## 产品详情

BQEZ交直流双电源自动转换开关 直流转换开关 直流双电源：

产品型号：BQEZ-63/4P

本产品有多种额定电流(6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A)

产品特点：

BQEZ型交直流自动转换开关是由两台两极或四极的微型断路器及机械联锁传动机构、控制器等组成。

具有体积小，结构简单；操作方便，使用寿命长；电流从3A-100A可选。

开关切换驱动采用单电机驱动、平稳、无噪音、冲击力小；

两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护，彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性，可靠性高；转换可靠，手动、自动转换均可；

具有短路、过载保护功能，失压自动转换功能。

自动转换开关接线端子供用户接线可以反映断路器(开或闭)状态；开关面板上有状态指示。

## 工作原理：

常用电源接市电220V电源,备用电源接另一路接直流DC220V电源,当市电停电后本开关自动切换至备用电源供电,开关设计以常用电源为主,当常用电源有电或两路电源同时有电的情况下,开关自行转换至常用端供电,在常用电源停电时自动转换备用供电。

## 使用方法：

1、正常使用时，控制器开关应置“自动”位。在“自动”工作方式下，控制器对常用电源和备用电源同时进行监测并显示自动转换开关运行状态。当常用电源出现停电时，开关自动将负载从常用电源转换至备用电源，如果常用电源恢复正常，开关自动将负载从备用电源返回至常用电源。开关面板上设有机械指示及发光二极管指示开关合闸状况。

2、如果不希望开关自动转换，或需要进行其它手动操作时，应将控制器开关置“手动”位。在“手动”工作方式下，控制器停止工作，手动操作可使断路器分合闸，开关不会进行自动切换。

3、开关由“手动”转为“自动”时，如果常用电源与备用电源均正常时，开关优先将常用电源与负载接通（即使之前负载与备用电源接通）。

## 外形尺寸：

## 工作条件：

1、周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-5℃，24h的平均值不超过+35℃。

2、安装地点的海拔高度不超过2000m。

3、大气的相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%，在较低的温度下，可以有较高的湿度；考虑从到因湿度变化发生在产品表面的凝霜，应采取特殊的措施。

4、污染等级为Ⅲ级。

5、运行地点无强烈振动和冲击，无腐蚀和破坏绝缘有害气体，无严重尘埃，无导电微粒和爆炸危险

物质，无强电磁干扰的地方。