

致卓测控 | ZC-302回路电阻测试仪

产品名称	致卓测控 ZC-302回路电阻测试仪
公司名称	武汉致卓测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:致卓测控 型号:ZC-302 关键词: 回路电阻测试仪
公司地址	变比测试仪
联系电话	027-51119335 13871136008

产品详情

一、回路电阻测试仪产品简介：

断路器（以下简称开关）导电回路的导电性能的好坏，对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻，并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压，电流都比较小，当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等，测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差，因此国家标准规定必须使用100A以上直流电流进行测试。

ZC-302回路电阻测试仪是我公司为适应GB50150-2006和DL/T 845.4-2004规程要求开发的测试仪器，广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。

二、回路电阻测试仪产品特性：

- 1、测试电流大，完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。
- 2、测试电流来自高精度的100A/200A开关式恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。
- 3、采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
- 4、测试速度快，USB接口可PC机连接，上传试验数据。

5、长时间工作，设有过热保护电路，仪器可靠稳定。

6、操作简便，重量轻。

三、回路电阻测试仪技术参数：

测试电流	ZC-302-100A	50A、100A
	ZC-302-200A	50A、100A、150A、200A
测量范围	ZC-302-100A	1 ~ 3000 μ
	ZC-302-200A	1 ~ 3000 μ
消耗功率	ZC-302-100A	500W
	ZC-302-200A	1000W
其他指标	分辨率	0.01 μ
	准确度	1% \pm 0.5 μ
	输出电压	最大5V
	工作方式	可设置输出时间
工作电源	工作电压	AC 220V \pm 10%
	工作频率	50Hz \pm 5Hz
工作环境	使用	-20 ~ 40

	温度	
	相对湿度	80%RH，不结露
外形尺寸	ZC-302-100 A	320 × 150 × 150mm ³
	ZC-302-200 A	320 × 165 × 165mm ³
主机重量	ZC-302-100 A	5kg
	ZC-302-200 A	6kg

[回路电阻测试仪](#)：

<http://www.whzzck.com/%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BB%AA/>