数字音频传输直播设备 SGDRVR-100W

产品名称	数字音频传输直播设备 SGDRVR-100W
公司名称	河南三所广播电视设备有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	功率:100W 型号:SGDRVR-100W 中国:电视台设备
公司地址	郑州市金水区民航路15号10层1004号
联系电话	13733161211

产品详情

了解详情: 13733161211

便携式车载直播设备-车载移动电台-随车直播设备-调频直播车设备效果图

随着社会经济步伐的加快,省、市及各级地方政府之间异地交流越来越频繁,互相参观、考察、学习的活动也逐渐增多。车载直播设备已成为各种工作中一个方便、有效的重要工具，我公司根据市场需求，研发出一套利用直播车跟随参观车队进行现场解说直播的车载直播设备，采用进口数字广播、扩音设备，是目前国内最先进的移动广播直播设备，具有设计科学、结构紧凑、便捷灵活、美观大方、价格合理的特点。可用于上下级接待、参观考察、对外接待、旅游、现场直播解说、大型集会、广播电台现场直播等活动。

会议使用效果图：

※工作流程：

1、将此套车载直播设备安装在车队某一辆车上做随车广播，车队其他车通过车上收音机接收指挥或解说，便可轻松实现车载无线广播、车载导游等目的。

2、HZK系列车载直播设备具有声音清晰、覆盖面广等特点,能有效地解决现场解说覆盖范围小、效果差的问题,是现场解说的有力补充。

3、本设备可连续工作，可与车上电源链接使用。

车载广播直播设备成为介绍当地风土人情、经济发展情况、政府上下级接待及产品推广的重要载体,是各地进行经验推广、相互交流学习的有效方式。具有便捷、灵活、直观的特点,目前正以非常快的速度在各

地普及。

数字音频传输直播设备 SGDRVR-100W

主机支持快速启动，开机冷启动时间1秒，在2秒内信号就绪，实现音频信号直播。

设备支持超低延时直播，端到端延时小于0.1秒，可流畅的完成前方记者与后方主持人的直播。简约设计、一体化结构，高可靠性、操作简便

全过程数字化处理（DSP+DDS），达到接近CD音质的完美听觉效果

模拟音频和数字音频（AES/EBU）可同时输入、数字音频优先

提供最完善的遥控遥测接口及接口协议

完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能

大屏幕LCD实时显示工作参数

具备TCP/IP、RS232通讯接口，可运用计算机或手机管理和监控

优质不锈钢材质，≥19英寸标准机箱

主要参数：

输入：数字双通道输入，SDI、VGA、卡农、网口。

AES/MONO/L: 数字音频输入，左声道用于单声道调制

AES/MONO/R：数字音频输入，右声道用于单声道调制

AES/MONO/LR：数字音频输入，左右右声道的和用于单声道调制

AES/STER/L：数字音频输入，左声代替右声道，立体声调制

AES/STER/R：数字音频输入，右声代替左声道，立体声调制

AES/STER/LR：数字音频输入，正常立体声调制

调制度：0.0KHz～120.0KHz，步进0.1KHz。

限幅使能：禁止/启用

当“ 启用 ”限幅使能后，如果音频调制幅度超过75K，则削顶。

导频幅度：0.0KHz～12.0KHz，0.1KHz步进。

预加重：0us/50us/75us。

L增益：左声道增益，对数字和模拟音频同时有效，增益范围-15.0dB~+15.0dB，0.1dB步进。

R增益：右声道增益，对数字和模拟音频同时有效，增益范围-15.0dB~+15.0dB，0.1dB步进。

SCA使能：禁止/启用

全向数字天线可随时变换天线的频率调节功能。

主要参数：

1频率范围：88~108 MHz（频率可调）

2频带宽度：3 MHz

3驻波比：<1.5

4阻抗：50Ω

5增益：2.15dBi

6极化：垂直

7辐射：方向全方位

8避雷保护：直流接地

9瓦输入功率：100W

10机械规格：高度 630~815mm

11天线接口：SL16

12底盘：19.8±0.2mm 直径

13辐射元材料：铝合金

河南三所广播电视设备有限公司——随着社会经济步伐的加快,省、市及各级地方之间异地交流越来越频繁,互相参观、考察、学习的活动也逐渐增多。车载直播设备已成为各种工作中一个方便、有效的重要工具，我公司根据市场需求，研发出一套利用直播车跟随参观车队进行现场解说直播的车载直播设备，采用进口数字广播、扩音设备，是目前国内的移动广播直播设备，具有设计科学、结构紧凑、便捷灵活、美观大方、价格合理的特点。可用于上下级接待、参观考察、对外接待、旅游、现场直播解说、大型集会、广播电台现场直播等活动。