

# 投币快速充电站

产品名称	投币快速充电站
公司名称	郑州鹏飞新能源科技有限公司
价格	780.00/太
规格参数	品牌:鹏飞 型号:KCL2 产地:河南郑州
公司地址	京广南路68号院23号楼28号
联系电话	0371-55880711 13803864049

## 产品详情

### 一.投币快速充电站概述:

电动自行车是目前流行范围广、节能环保的绿色出行交通工具。电动车配套的充电器，一次充电经常需要7—8小时，一旦行驶途中没有电能，将使行车人陷入尴尬的境地。鹏飞投币式电动车快速充电站是一款具有智能语音提示，充电剩余时间显示及电池电压显示模块的快速充电设备。使用者只要往电动车充电设备里投币，就可以给电动车快速充电，投币一元充电时间10分钟，骑行5-8公里，快速有效解决电动车行驶途中没电的困难。该设备体积小，无需专人值守，是适合电动车电池经销店、修理店、报亭、小区、超市、医院、学校、路边便利小店、电动车维修部、蓄电池维修部的便民服务设施。电动车充电站安装便利，悬挂固定即可，不占用地面空间，设备充电采用投币方式，可自动工作，根据语音提示用户可自行充电，无需人员看管，日常维护成本几乎为0。

### 二、投币快速充电站技术参数：

- 1、高清晰数码管显示，语音报告。
- 2、投币控制，自动识别。
3. 配有多功能接口，可对不同的电动车充电，电池极性自动识别，自动转换，无须担心电池组正负极接反。且自动对严重失效及过放电造成的欠压的电池组拒绝充电。
- 4、 可对24V、36V、48V、60V、64V、72V、96V的电池组自动识别，并根据电瓶电压自动调整充电参数，保证蓄电池寿命和安全。。常用快速电动车充电站充电电压对照表：30V(24V电动车) 45V (36V电动车) 60V (48V电动车) 75V (60V电动车) 90V (72V电动车)
- 5、采用进口芯片，程序控制。
- 6、电压、电流、时间和投币总枚数全显示，且投币枚数可断电自动记忆。

7、电池脱落语音提示，操作过程语音提示。

8、投币快速充电站采用喷塑机箱，光滑耐用，外观大方。性能指标 输入电压：交流电220V ± 10%50HZ  
输出电压：24V-96V自动识别 充电时间：10-100分钟 重量：10KG

高清晰数码管显示、投币操作、程序控制、电脑计时、语音报警自停、设有短路保护，安全性能极高。

9.立式充电站箱体投放广告自由招商，可对两辆电动车同时充电。

### 三、投币快速充电站使用方法

1、接通充电站电源后，显示板会显示两组数字，显示电瓶电压和充电剩余时间。

2、将配套的充电插头插入电动车充电口后，充电站会有语音提示：“您好，欢迎使用快速充电站，请投币。”

3、用户投币后，充电站会有语音提示：“现在开始充电，请稍后。”

4、如果充电过程中发生连接线接触不良或脱落，充电站会有语音提示：充电连接线已脱落，请检查电视连接线。”

5、如果在本次充电中，投币数超过10个，充电站会有语音提示：“抱歉，快速充电站投币数为10元。”多投的币将自动退出。

6、充电完成后，充电站语音提示：“充电已完成，请断开连接线，谢谢，欢迎你下次使用，祝你一路顺风。再见！请用户挂回充电线。

### 四、电动车快速充电站常见故障和注意事项

1、充电线接触不良或脱落，充电站会有语音提示，连续提示一分钟后，仍未连接好充电线将会默认为充电已完成，自动结束充电。

2、夏季避免阳光直射环境下工作，如果充电站内部温度过高（高于70℃），系统会启动自动保护功能停止工作。

3、由于部分电动车内部充电线过细，在充电时有可能会烧断，有些电动车的充电接口为铁质接触片，在充电时接触电流会发热，严重时会烧熔周围塑料而使充电插头无法拔出，建议商家在充电站旁树立警示牌避免纠纷，并检查电动车是否有以上情况包括是否充电插口老化、生锈，对这种电动车建议取下电池，从电池组外壳的充电接口处充电。

4、充电输出线配有多种插头，禁止使用两个头对两辆电动车同时进行充电。

5、充电站请勿倾斜安装，避免造成无法投币或卡币现象。

6、请勿将充电站安装在高温、潮湿的场所，雨天使用应做好防护工做，注意机箱防水、充电线与电动车连接部分防水。

7、严禁儿童接触充电站以及各连接线，禁止儿童使用。

8、充电前先关闭电动车电源，拔下电动车钥匙。