

10千瓦数码变频发电机价格

产品名称	10千瓦数码变频发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

10千瓦数码变频发电机价格 大泽数码变频发电机组：以其灵活、方便、稳定的特点被广泛地作为常用、备用和应急的交流电源使用。特别是近年来，经济的快速发展，各地都出现了不同程度的电力紧缺现象，使数码静音发电机组的作用更加突显出来。

我公司结合市场需求，特推出10kw便携数码变频发电机。该发电机具有重量低，体积小，噪音低，易携带稳等直观特性。优良的波形使之更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具等设备，无需稳压器。大泽发电机组搭载高效节能的大泽四冲程发动机，马力强劲耗油低，耐久性高是大泽发动机技术的完美体现。

型号：JET8000IS

发电机参数 数码变频发电机

额定功率：10KW 发动机型号 TOJF390

大功率：10.5KW 耗油量: 375g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：22L

额定电压：220V 机油容积：1.1L

功率因素：0.8/1 过载保护FU：有

相 数：单相 点火系统：C、D、I

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间 9-12H

启动方式：手/电启动 噪音（db）7M 54-62

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：双电控调速系统 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：空气冷却 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：单缸、四冲程 机器重量：80kg

波形失真度：万分之五 外形尺寸：730*500*570

电池组的检查。认真检查相关部件，由于备用电源不是经常投入使用，发电机是否能正常启动，关键在于电池的维护保养。如电池组出现了问题，比较常见的情况是：有电压无电流，这时可以听到启动电机内电磁阀吸合的声音，但带不动连轴。电池组出现问题导致无法停机原因有三：1.在试机时采用停止为电池充电的方式，会导致电池电量不足。2.采用机械油泵由皮带传动，额定转速下的泵油量很大，然而电池组供电不足，导致停机时截流阀里的弹簧片由于电磁阀吸力不够而不能封死从四个出油孔喷出的燃油，造成不能停机。3.国产电池通常寿命为两年，没有定期更换。

第二，启动电磁阀的检查。认真检查相关部件，发电机在运行时，人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法。启动时的听，是一个很重要的步骤。以美国原装康明斯发电机为例，只需按下启动按钮，三秒钟之后，即可启动。在这三秒钟之内可听到两个“咔嚓”声。一旦听不到第二声响，就要检查启动电磁阀是否正常工作，若电磁线圈烧断，发电机当然就不能启动。

第三，润滑油的检查。认真检查相关部件，因为机组长期处于静态，机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化，从而将机组“放”坏。为此应注意油的问题。为了消防安全，通常都把柴油油箱放在一个密闭的房间内，由于大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入柴油中，致使柴油含水量超标，这样的柴油进入柴油机高压油泵，会锈蚀精密耦合件——柱塞，严重损坏机组。发电机润滑油是有保存期的，长时间存放，润滑油的物理化学性能会发生变化，造成机组工作时润滑状态恶化，容易引起发电机机件损坏。