

16芯楼道分光箱图片介绍

产品名称	16芯楼道分光箱图片介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:16芯楼道分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

16芯楼道分光箱图片介绍-----宁波市品悦通信设备有限公司提供专业的光纤终端整理设备：16芯楼道分光箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的光纤分纤箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格16芯楼道分光箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

中国电信16芯楼道分光箱批发产品是宁波市品悦通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：8芯12芯16芯24芯32芯48芯64芯72芯96芯144芯

箱体材质：ABS、冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式 落地式 嵌入式

笔者发现最近连续一个多月的品悦楼道分光箱周度零售监测数据中，关于尺寸零售量占比，楼道分光箱已经成为销售量高的品类。无论是线上还是线下卖场，SMC复合材料和PC合金材质后的到来实乃大势所趋，冷轧板光纤楼道箱现如今如此火爆，证明人们对于通信设备的需求越来越重视，对于视觉的质量要求也越来越高。下面小编就为大家推荐几款既有外观、质量好，品质优，性能都非常强悍，价格也十分给力的楼道分光箱。

今天笔者就为大家带来一些超值好楼道分光箱，不但性能强，价格也是相当的实惠，希望大家在大家选购时带来一些帮助，接下来咱们一睹为快吧！首先要为大家推荐的是这款品悦光纤直熔箱，箱体表面平整光滑的设计，壁挂式、嵌入式、落地式、抱杆式皆可，美观又时尚。楼道分光箱除了具有主光缆分光这个主要功能以外，美观和便于维护管理也是光纤楼道箱的功能作用之一。试想一下，一大堆光缆堆砌在一起的样子，就像破旧的老楼上纵横交错的电线，成为一个千头万绪的信息迷宫。而楼道分光箱，明晰的将分光接口排列，十分便于集成整理；反复用于联接光纤插口得到固定，也就有效保护了分光后变得纤细的光路；同时对于维修人员而言，清晰的排列也让检查线路变得一目了然；光纤的收纳和隐藏也使得大厦看起来更整洁美观。

1. 工作条件

工作温度：-15 ~+40

相对湿度：85%（+30）

大气压力：70~106Kpa

2. 技术指标

绝缘电阻：>1000M

抗电强度：>1000VAC(50HZ)1min,不击穿、无飞弧

卡接寿命：>200次

成端接触电阻：3m

FS动作时间：交流220V、2.5A时动作时间 15秒

保安器：采用固体放电管，可重复使用。

宁波品悦楼道分光箱工作单元：

光纤配线箱的工作单元包括光缆固定装置、接地装置、光纤熔接盘片、光纤连接分配装置、光分路器、尾纤连接器停泊区、皮线光缆固定区等。

不同容量、不同厂商的熔接盘片必须具有通用性和互换性。

2.6 功能要求

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦楼道分光箱使用方法：

- 1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- 2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。
- 3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。

5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。

6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“16芯楼道分光箱”事宜。