

小型水冷20KW汽油发电机

产品名称	小型水冷20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型水冷20KW汽油发电机 如果你家里买了车，住上了别墅，那么你还没有备用一台发电机吗，如果您有这个想法的话，大泽静音汽油发电机就是您选择，此款发电机，稳定性高、安静惬意，外观小巧，手提式的设计方便携带，轻轻一提就可以提起来，玫红色和深绿色，红色和蓝色让整款机器看起来更时尚，别致，是家庭应急，出外旅游可以选择]的一款发电机，常年有现货，静静的等着您把它带回家。汽油发电机组运行中尽量减少突然加快转速，否则时间长了。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽汽油发电机组的组装，安装是一个重要的环节。因为无论在什么样的环境下，大泽发电机组都需要按照原则组装，才能不受环境因素的破坏。比如说，在高寒地区，汽油发电机组在组装的时候，就要考虑到风寒。在潮湿的地区，大泽汽油发电机组也要考虑抗潮等环境因素。

减震是汽油发电机组的一个比较重要的一个问题，如果汽油发电机组在使用时，振动的太过于激烈，就会导致气缸出现故障。所以，在安装大泽汽油发电机组的时候，我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔，将机组通过减震器置于平整坚固的基础上，（减震器需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上）；这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击，所以在无特殊要求时，不建议再在基础上作另外的减震处理措施。

除大泽发电机组与基础通过减震器安装外，机组其他部件与外部的连接亦应通过柔性连接。比如，排烟管使用波纹减震管连接；排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接，这样才能最大限度地减少因机组运行而对周围物体产生的震动。

在保证减震效果的同时，为确保大泽发电机组的正常运转，我们还需要注重机组各零部件的润滑状况，将机组的磨损伤害降低到最低，有效的延长机组的使用寿命。