

# 25kw自启动柴油发电机报价

产品名称	25kw自启动柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 25kw自启动柴油发电机报价

发电机进相运行的处理：

- 1) 如果由于设备原因引起进相运行，只要发电机尚未出现振荡或失步，可适当降低发电机的有功负荷，同时提高励磁电流，使发电机脱离进相状态，然后查明励磁电流降低的原因。
- 2) 由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时，应及早解列。机组进相运行时，定子铁心端部容易发热，对系统电压也有影响。
- 3) 制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机，如系统需要，在不影响电网稳定运行的前提下，可将功率因数提高到1或在允许进相状态下运行。此时，应严密监视发电机运行工况，防止失步，尽早使发电机恢复正常。还应注意对高压厂用母线电压的监视，保证其安全。

### 25kw自启动柴油发电机报价

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：

起动前的准备工作：

1,机房操作人员应遵守安全操作规程,

穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确；

2,检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；

3,检查各变速箱,离合器,调速器,油位,各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动；

- 4,将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5,检查传动机构的链接螺栓,并紧固好；
- 6,将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位；
- 7,检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位；
- 8,打开打气泵的排污阀；
- 9,检查循环水泵,机油泵,燃油泵是否正常；
- 10,将励磁电阻置于大的电阻位置,并将送电开关断开。

25kw自启动柴油发电机报价

25KW静音柴油发电机

型号

GT-25TSI

额定功率

KW

25

备用功率

KW

27

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

频率

Hz

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

H

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1550\*865\*1100

净重

kg

480/550

噪音（7m处）

dB(A)

58-70

结构型式

静音款

发动机型号

OU-320FTSI

电机类型

稀土永磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

四缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

水冷

进气方式

涡轮增压

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

L

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税