

## 40KW汽油发电机

产品名称	40KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮汽油发电机控制屏是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。40KW汽油发电机的控制屏面板上装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。对于汽油发电机机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、启动按钮和启动电锁等部件，有的根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在发电机的仪表盘上。

产品型号：B-40GDI

发电机参数：

额定功率KW：40

备用功率KW：42

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型 静音式

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量L：48

机油容量L：3.37

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1520

宽mm：780

高mm：1060

整机净重KG：420

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-70

## 标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

## 选装配置：

稀土永磁变频电机

上门培训服务

变频启动

ATS自动切换装置

## 随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询

及设备报修。

目前大多欧洲狮发电机组都配有相应的标准油箱和供油系统供用户选购。同时，也可根据用户的要求设计成机底油箱。还可根据用户的要求设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱，但不论何种油箱，其安装设计都遵循以下原则：

欧洲狮发电机组的安装原则：

油箱存放位置安全以防止火灾，油箱或油桶应单独放在看得见的地方，适当离发电机组远点，且严格规定不准吸烟。

油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。

油箱放置后，高油面不能比机组底座高出其2.5米，如大油库油面高于2.5米，应在大油库与机组之间加日用油箱，使直接送油之压力不大于2.5米。即使在汽油机关闭期间，不允许燃油依靠重力，通过进油管路或喷油管路流入汽油机

油口处的阻力不允许超过所用汽油机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的。