永磁三相柴油发电机30千瓦

产品名称	永磁三相柴油发电机30千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-30TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

永磁三相柴油发电机30千瓦

从承接订单的那一刻开始，欧洲狮动力的设计、服务专家就已正式为客户量身订做。调查、勘察、取样、咨询、研究、分析等工作都有条不紊的开展，客户的情况、场地、地域、个性要求、行业特点、需求等信息都将源源不断的纳入星光的设计中心。

箱体式柴油发电机组的使用安全注意事项

1）切勿在存在或产生易燃气体的场所运行柴油发动机。易燃气体会被进气系统吸入并导致发动机加速和超速，从而造成起火、爆炸和重大财产损失。有多种安全装置列如：进气自动关闭装置，可以减小发动机超速的可能性，从而是使发动机能在由于其应用所造成的易燃环境（例如燃油溢出或瓦斯泄漏）中运行。所以发动机的所有者和作业者对在恶劣环境的安全运行发动机负有责任。

2） 为了不损坏发动机，每次使用起动马达不要超过30秒，在每次起动后，至少要等候2分钟（词要求仅对发动机马达而言）如果再15秒内报警灯亮起，或机油压力表上无机油压力，表示机油压力太低。这时立即关闭发动机以避免发动机损坏。确认在油底壳中的机油油位是否正确。

3）不要长时间怠速运转发动机，超过10分钟的长时间低怠速会损坏发动机，因为燃烧室温度太低以至于燃油不能完全燃烧。这将引起在喷油器喷孔以及活塞环周围形成积碳并引起气门粘连。如果发电机冷却液温度低于60℃，未燃烧的燃油将会冲刷掉气缸壁上的润滑油，并使曲轴箱的润滑油稀释，燃油的稀释物会影响润滑油的品质，并所带那发动机寿命，尽量缩短怠速时间以防止这种情况发生。

永磁三相柴油发电机30千瓦

静音柴油发电机转速传感器转速传感器由永磁铁，线圈，引线等组成，安装在油机飞轮壳上。当油机转动时飞轮齿切割转传感器磁场，线圈感应脉冲电势，一个飞轮齿通过转速传感器时转速传感器即感应一个脉冲电势，这个脉冲电势输入GAC电子调速进行处理，并与设定值比较后来控制执行器电流大小，由执行器来控制油机转速。

技术参数

*、产品型号：GT-30TSI

*、额定功率KW：30

*、备用功率KW：31

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：AC220/380

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：1.0

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

*、直流输出（V-A）：12-8.3

*、电机类型：稀土永磁电机

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12连续工作

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-330FTSI

*、冷却方式：水　冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

*、进气方式：涡轮增压

*、控制装置：ECU

*、油箱容量L：32

*、机油容量L：2.8

*、过载能力%：100

*、调速方式：机械调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护