

# JLS-35KV高压计量箱概述

产品名称	JLS-35KV高压计量箱概述
公司名称	浙江川龙电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川龙电气 型号:JLS-35 产地:乐清市
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	0577 - 61737989 13616630771

## 产品详情

### 一、JLS-35KV高压计量箱概述

JLS-35型高压电能计量箱用于交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用，它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。主要用于有功电能和无功电能的计量。【手机微信同号136-1663-0771-】

### 二、JLSZ-35高压计量箱维护与质量保障

- 1、使用时看电能表有无逆相序现象，如有逆相序现象，调一次接线或二次接线改变为正相序。
- 2、计量箱用段时间后应检查接线螺丝是否有松动现象，如有松动现象将螺丝拧紧。
- 3、在运行中的高压电能计量箱，必须定期检查变压器油，最好每年检查一次，若发现缺油或有劣化迹象，即应补充过滤或更换新油。
- 4、本产品出售之日起12月内，在用户完全遵守说明书规定要求、使用方法正确，并在产品铝封完好的条件下，若发现不符合国家标准规定的要求时，本公司将给予免费修理或更换。保修期内造成的其它损失我公司不予负责；超过保修期或因用户使用不当、自然灾害等外界原因引起的事故，应由用户负责；超过保修期产品发现故障，我公司负责维修，只收材料费，不收工时费。

### 三、JLS-35高压计量箱运输贮存与售后服务

- 1、本产品的运输，需在包装条件下进行。运输过程中不应受到剧烈振动和撞击，其运输安装贮存应符合JB/T15464——1995（仪器仪表安装通用技术条件）贮存地方应干燥通风，环境温度不超过-25~40，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体和霉菌。

2、本产品如在保修期内出现问题，请用户不要自行打开箱体、表箱，要保持整体状态，否则我公司不予保修。

3、我公司生产的产品在运行中出现问题，我公司自接到通知起，本省两天内维修人员到达现场，外省根据路程远近适当延长。

#### 四、JLS-35高压计量箱安装与接线

1、高压计量箱应水平安装，杆上安装高度不应低于地面300mm，电度表应垂直，不得任意倾斜。

2、高压计量箱电源端（一次进线侧）必须安装相应电压等级的氧化锌避雷器，其接地电阻 10 $\Omega$ ，以防各种雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压，从而保护线路中的电器及用电设备。

3、接线，应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电能计量箱，导电杆的相序A、B、C各相分别对应连接（必须正相序），P1进线，P2出线。

4、双变比接法：

改变二次接线：接S1—S2为小量程变比（S3空头），接S1—S3为大量程变比（S2空头）。

5、单变比时，电流互感器二次S2与电压互感器二次b连接接地，电流互感器二次改变双变比用小变比时，S2与电压互感器b连接接地（S3空头）；用大变比时，S3与电压互感器b连接接地（S2空头）。

高压线为铝线时，应采用铜铝过渡线夹牢固连接，整机箱体必须接地；电流互感器二次不得开路，电压互感器二次不得短路。

高压计量箱装好后，应带负荷进行试验观察，看有功无功电能表转动是否正常。

经过以上全面试验检查，合格后方可正式投入运行。