

厂家直销多路自洁式空气过滤器控制箱，质保一年

产品名称	厂家直销多路自洁式空气过滤器控制箱，质保一年
公司名称	钟楼区新闻晶屹电子厂
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:雄华 型号:XH系列 产地:江苏常州
公司地址	新闻街道飞龙西路63-2号（4楼）（经营场所）
联系电话	17351697281

产品详情

一、简介

本控制箱是配套多路自洁式空气过滤器设备的专用自动化控制器。在自动过滤器普遍应用的今天，节省成本、提高产品性能的同时也提高产品竞争力。本控制器设计之初，在业内专家指导下，充分考虑自洁式空气过滤器设备的各种工况及相关控制程序。本控制器是自动自洁式空气过滤器设备的电器控制核心，具备各种保护、报警功能（按客户要求）。其性能超过国外产品。具有多种控制方式，时间、压力的控制精度相当高。采用高速CPU芯片、各种可设定参数断电记忆、内部自带看门狗电路、元件采用先进的贴片工艺、操作简捷明了、带远距离通讯端口（按照客户要求），可实现远程监视控制。完全替代可编程（PLC）加文本显示器，本控制箱是自洁式空气过滤器设备必备也是最佳控制核心。

控制箱开机界面可显示公司名称、电话、网址。

二、产品技术规格

产品名称	6路自洁式空气过滤器控制器
额定电压	AC100V ~ 240V
电压允许范围	AC85V ~ 250V
额定频率	50Hz/ 60Hz
允许瞬间断电时间	200ms以内的瞬间断电，机器继续运行
电源保险丝	250V 3A 5 × 20mm
输入信号形式	压差接点输入(无源触点)或 4 ~ 20mA模拟信号
输入动作表示	输入连接时液晶显示器（5寸）指示
输入点数	3点(无源触点)
输出动作表示	输出时液晶显示器指示
输出点数	6点（按照客户要求）
输出接点容量	AC220V 2A DC24V 1A

1. 显示面板显示以下内容：工作时光标显示在当前工作时间位置，不工作时显示设定值

滤芯编号： 1 号

清灰时间： 0.1 秒

清灰间隔： 120 秒

实际压损： 1050 Pa

压损 1： 800 Pa

压损 2： 1200 Pa

周期时间： 10 分钟

2. 按顺序显示需要清灰的滤芯号时。

3. 清灰时间和清灰间隔必须现场可调。

4. 压损是由压差传感器输出的4~20mA模拟信号，量程0~3000 Pa。

5. 输出无源接点 6个点控制脉冲电磁阀清灰；