

小型便携5千瓦发电机

产品名称	小型便携5千瓦发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

小型便携5千瓦发电机，

发电机启动成功后运行

- 1、机组启动后?检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等。
- 2、通常情况下?机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组?怠速时间一般为3~5min,怠速时间不易过长?否则可能烧坏发电机相关元器件。
- 3、检查机组油路、水路及电器的渗漏情况
- 4、检查机组各连接处的紧固情况?看有无松动和剧烈振动。
- 5、观察机组各种保护和监视装置是否正常
- 6、当转素达到额定转速?起空载运行的各项参数稳定后?合闸供电。
- 7、检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内?再次检查机组的振动?有无三漏及其他故障。
- 8、机组运行时严禁载。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准

- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

发电机是种简便的低压发电设备，从电压等上说应该可以和低压配电屏同放在个房间里。但是由于发电机工作时噪声较大，另外需要置于通风散热良好的条件中有利于其安全可靠运行，但是配电屏也属于散热装置，环境温度太高对其安全运行不太有利，加之配电屏还要防止在相对干净的环境中，还要防止小动物等的侵入。要想同时满足这些条件恐怕也不大容易，因此还是建议各自分开放置为好。