5KVA单相变频电源|5KW变压变频电源|5000W变频稳压电源|5000VA变频电源

产品名称	5KVA单相变频电源|5KW变压变频电源|5000W变频稳压电源|5000VA变频电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-5105 规格:单进单出5KVA变频电源
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

5KVA变频电源|5KW变压变频电源|5000W变频稳压电源|5000VA变频电源产品介绍：

HXT-5105单进单出5KVA变频电源是采用国际**的IGBT/PWM脉宽调节技术，是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源；输出电压波形为纯正弦波，可模拟各国电网；输出频率50HZ|60HZ(40-499.9HZ旋钮调节);输出单相电压0-300V（旋钮调节）；输入输出采用隔离变压器，安全可靠；反应速度快，对****加载去载，稳压反应时间小于2ms；过载能力强，瞬间电源可承受额定电流的300%；具有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置；适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载

5KVA变频电源|5KW变压变频电源|5000W变频稳压电源|5000VA变频电源技术参数：

型号　　HXT-5105

容量　　5KVA

输入相数　　单相二线+PE

　电压　　220V±15%

　频率　　47Hz-63Hz

输出波形　　纯正弦波

　相数　　单相二线+PE

　电压　　0-150V/0-300V

电流　　41.7A/20.8A

频率　　50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz

频率稳定度　　≤0.01%

负载稳压率　　≤1%(纯阻性负载)

波形失真率　　≤1%

反应时间　　≦2ms

电源效率　　≥85%

过载能力　　0-****长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置　　电路快速侦测过压，过流，过温，短路等报警装置

电压解析度　　4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度　　4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度　　4位LED数码显示电流0.1A

功率解析度　　4位LED数码显示功率0.1W

冷却方式　　强制风扇冷却

噪音　　1M小于60dB

绝缘阻抗　　DC500V/20MΩ

耐压性能　　AC1800V/5mA

工作环境　　湿度90%以下 温度-10--45℃ 海拔1500米以下

外形尺寸（长宽高） 530*350*660mm

设备重量（KG）　　67KG

备注：以上为标准技术参数，因本公司产品不断研发改进，变更恕不另行通知！

1.输出频率、电压可调

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
调压调频模式：输出电压和频率设定值从零至额定值连续可调，调压和调频输出模式根据客户后端负载使用情况自动切换。

2.可调控制面板显示功能

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
采用LED四位高清数码显示，具有显示功能，输出频率、输出电压、负载电流、负载功率；通过操作面板调节窗口可调节电源运行的所用参数；在显示窗口可以查看电源运行状态和运行参数值。

3. 控制面板调节功能

1）一键启动（电源通电30s-60s后按击启动开关即可开始工作运行）

2）一键复位（当电源或后端出现故障以及电源完成工作）

3）频率微调（频率调节步幅为0.1Hz情况下使用）

4）频率快调（频率可以快速调节指定频率）

5）三相切换（切换三相U、V、W相电压）

6）高低档切换（**电压0-520V可调，低档电压0-300V可调；其他电压可定制）

7）电压调节（电源输出线电压可在额定电压内连续可调，步幅0.1V）

4.短路保护功能

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
能够适应电源运行中短路以及电源启动输出短路两种短路输出情况，并且能够在短路发生时，电源停止输出并发出报警声，同时在主板上提示报警信息。

5.具有输入电压检测功能。

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳
压电源变频电源具有输入电压检测电路，在输入电压出现异常情况时，电源会产生报警并保护。

6.电源具有自放电功能

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
内部具有放电电路，在电源停止输出以后能够快速释放存在输出电容的电能，以防止在停止状态下误碰输出端子，造成人身伤害。

7.紧急停止功能

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
具有紧急停止按钮，在紧急情况下能够通过该按钮可以瞬间停止电源输出。

8.外部模拟接口

5KVA变频电源|5KW变频电源|5000W变频稳压电源变频电源
具有外部模拟接口，可以实现电源启动停止控制，紧急停止控制，故障检测以及电源运行状态检测，电

源输出电压电流的调节，输出电压参数的检测。