

单进单出30KVA变频电源|30KW变频稳压电源|30000VA交流变频电源

产品名称	单进单出30KVA变频电源 30KW变频稳压电源 30000VA交流变频电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-5130 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

单进单出30KVA变频电源|30KW变频稳压电源|30000VA交流变频电源产品介绍：

华鑫泰电气以“品质第一，服务至上”为我们的服务宗旨。深圳市华鑫泰电气有限公司是一家专业生产变频稳压电源电气设备的高新技术型企业，公司专业从事交流变频电源、变频稳压电源、变压变频电源、调压调频电源、稳压稳频电源、60HZ变频电源、400HZ中频电源等各种老化测试电源的研发、生产、销售、维护等。

1.单进单出变频电源容量（500VA-800KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

2.三进三出变频电源容量（3KVA-2000KVA）输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

3.三进单出变频电源容量（5KVA-1000KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

4.单进三出变频电源容量（3KVA-300KVA）
输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

其它规格支持定制（频率5HZ-2000HZ、电压0-2000V、容量500VA-2000KVA、产品协商定制

单进单出30KVA变频电源|30KW变频稳压电源|30000VA交流变频电源产品参数：

型号 HXT-5130

容量 30KVA

交流输入

相数 单相两线、三相四线+PE

电压 220V、380V \pm 15%

频率 47Hz-63Hz

交流输出

波形 纯正弦波

相数 0-150V/0-300V

电流 250A/125A

频率 50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz

频率稳定度 0.01%

负载稳压率 1%(纯阻性负载)

波形失真率 1%

反应时间 2ms

电源效率 85%

过载能力 0-100%长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置 电子电路过电流，过电压，过载，过高温，短路并自动跳脱保护及告警

量程表头

电压解析度 4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度 4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度 4位LED数码显示电流0.1A

功率解析度 4位LED数码显示功率0.1W

冷却方式 强制风扇冷却

噪音 1M小于60dB

绝缘阻抗 DC500V/20M

耐压性能 AC1800V/5mA

工作环境 湿度90%以下 温度-10--45 海拔1500米以下

外形尺寸 (长宽高) 750*550*1220mm

设备重量 (KG) 300KG

备注: 以上为标准技术参数, 因公司产品不断研发改进, 变更恕不另行通知!

单相 单进单出变频电源

产品型号 (HXT-) 51005 5101 5102 5103 5105 5110 5115 5120 5130

额定容量 500VA 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA

输入频率 50Hz|60Hz \pm 5%

输入电压 输入220V \pm 15%(接受其它电压定制)

输出频率 50Hz|60Hz (40Hz-499.9Hz调频)

输出电压 低档0-150V|高档0-300V (0-1000V)

额定电流L=120V 4.2A 8.4A 16.8A 25A 41.6A 83.4A 125A 166.6A 250A

H=240V 2.1A 4.2A 8.4A 12.5A 20.8A 41.7A 62.5A 83.3A 125A

外形尺寸(mm) 500*430*180 530*350*660 650*350*850 650*500*940 750*550*1220

非标定制 电压0-1000V|频率5Hz-2000Hz|容量500VA-300KVA

外部接口 通讯接口RS232/RS485|模拟信号0-5V/0-10V/0-20V/4-20mA