

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源价格

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳三进三出15KVA变频电源厂家 三相15KW变频交流电源价格 |
| 公司名称 | 深圳市华鑫泰电气有限公司 |
| 价格 | 15500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-53315 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号 |
| 联系电话 | 0755-23766021 15817232345 |

产品详情

三进三出15KVA变频电源|15KW变频交流电源价格产品介绍：

HXT-53315三进三出交流变频电源是采用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术，是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源；输出为稳定的纯正弦波，模拟全国电网；输出频率40Hz-499.9Hz;输出线电压0-520V可调；输入输出采用隔离变压器，安全可靠；反应速度快，对100%加载去载，稳压反应时间小于2ms；过载能力强，瞬间电源可承受额定电流的300%；自带有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置；适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载；（电压可定制1V-1000V;频率可定制5Hz-2000Hz;容量最大2000KVA；尺寸可协商定制）

三进三出15KVA变频电源|15KW变频交流电源价格技术参数：

| | | |
|--------|-------------|---|
| 品牌 | HXT/华鑫泰 | |
| 型号 | HXT-53315 | |
| 容量 | 15KVA三相 | |
| 输入 | 电路方式 | IGBT/PWN脉宽调节方式 |
| | 相数 | 三相（三相四线制） |
| 输入 | 电压 | 380V ± 15% |
| | 频率 | 50HZ/60HZ |
| 输出 | 波形 | 纯正弦波 SINE WAVE |
| | 相数 | 三相（三相四线制） |
| 输出 | 电压电流 | 低档(0-260V)41.6A 高档（0-520V）20.8A 《电压可定制》 |
| | 频率 | 工频50HZ/60HZ （40-499.9HZ可调）《中高频可定制》 |
| 频率稳定率 | ± 0.01% | |
| 电源稳定率 | 静态 1% 动态 2% | |
| 总谐波失真度 | THD 1% | |
| 波峰因数比 | 3 ; 1 | |

| | |
|-------------|--|
| 相位角 | 相位120° ± 1° |
| 效率 | 92% |
| 反应时间 | 2ms |
| 显示方式/解析度 | 4位LED数码显示电压0.1V,电流0.01A,频率0.1HZ,功率1W,功率因数0.001 |
| 保护功能 | 保护开关,电子电路快速侦测过压,过流,过温,超载,短路,报警及自我诊断装置 |
| 绝缘阻抗 | DC500V 20M 一分钟 |
| 噪音 | 1M处小于60dB |
| 冷却装置 | 强制风扇冷却 |
| 工作环境 | 湿度90%以下 温度-10--50 海拔1500米以下 |
| 外观尺寸(H*D*W) | 650*500*940 |
| 重量(KG) | 240KG |

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源使用说明

1.输出频率、电压可调

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源调压调频模式：输出电压和频率设定值从零至额定值连续可调，调压和调频输出模式根据客户后端负载使用情况自动切换。

2.可调控制面板显示功能

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源采用LED四位高清数码显示，具有显示功能，输出频率、输出电压、负载电流、负载功率；通过操作面板调节窗口可调节电源运行的所用参数；在显示窗口可以查看电源运行状态和运行参数值。

3.控制面板调节功能

- 1) 一键启动（电源通电后按击启动开关即可开始工作运行）
- 2) 一键复位（当电源或后端出现故障以及电源完成工作）
- 3) 频率微调（频率调节步幅为0.1Hz情况下使用）
- 4) 高低档切换（单相高档电压0-300V可调|低档电压0-150V可调；电压可定制）

（三相高档电压0-520V可调|低档电压0-260V可调；电压可定制）

- 5) 电压调节（电源输出线电压可在额定电压内连续可调，步幅0.1V）

4.短路保护功能

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源能够适应电源运行中短路以及电源启动输出短路两种短路输出情况，并且能够在短路发生时，电源停止输出并发出报警声，同时的主板上提示报警信息。

5.具有输入电压检测功能

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源具有输入电压检测电路，在输入电压出现异常情况时，电源会产生报警并保护。

6.电源具有自放电功能

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源内部具有放电电路，在电源停止输出以后能够快速释放存在输出电容的电能，以防止在停止状态下误碰输出端子，造成人身伤害。

7.紧急停止功能

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源具有紧急停止按钮，在紧急情况下能够通过该按钮可以瞬间停止电源输出。

8.外部模拟接口（选配/订购说明）

深圳三进三出15KVA变频电源厂家|三相15KW变频交流电源具有外部模拟接口，可以实现电源启动停止控制，紧急停止控制，故障检测以及电源运行状态检测，电源输出电压电流的调节，输出电压参数的检测。

发货说明：本公司常年大量现货（标准机），最快付款后四小时可发货。

物流说明：默认安能物流/德邦物流，全国送货上门（接受指定物流）

包装说明：深圳周边地区可送货上门，其他地区出口专用标准木箱

公司承诺：七天包退 三十天包换 一年保修 终身维护

质保期：本公司所有产品（质量问题）可享受一年免费质保，免费检测保养一次