

三项四线30KW汽油发电机

产品名称	三项四线30KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

三项四线30KW汽油发电机 大泽全自动静音汽油发电机,是一种无人看守的机器,在应急情况下,市电停电后,汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电,虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源,但这都属于短时间供电设备,所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的较后一道保障,一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求,将无法正常工作,就会导致通讯中断,这种事故时有发生,全国各地都有。大泽发电机为您在停电的时候带来一份用电的保障。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

静音汽油发电机使用90号以上汽油（无铅或者低铅以减少燃烧室积碳）

汽油在一定条件下易燃易爆。

停机后在通风良好的地方加注燃油。在汽油发电机加油或汽油存放的地方禁止吸烟，禁止有明火或火星。

燃油不要溢出油箱，（确保加油口没有燃油）重新加注后，确保油箱盖关闭。

加油时，小心不要使燃油溢出，溢出的燃油或油雾可能着火。如果有燃油溢出，应该确保在发电机组启动前使之干净，应当避免燃油反复或长时间与皮肤或吸入油雾，远离儿童。

- 1、打开油箱检查或直接观察燃油指示表；
- 2、如果油位低，则需要加注燃油；
- 3、加注燃油，油面离油箱加油口不得少2cm;
- 4、装上油箱盖，并拧紧。