

# 实验室25KW汽油发电机380伏

产品名称	实验室25KW汽油发电机380伏
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

实验室25KW汽油发电机380伏 大泽动力静音汽油发电机大泽发电机因其体积小，重量轻、操作简单、移动方便等特点，广泛应用于电信、金融、医院、商店等行业。同柴油发电机组一样，除正确进行操作外，必须定期对汽油机各部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，预防早期磨损的各种故障发生并建立机组的使用记录，严格记录使用中的各项数据，尤其是每次使用时间。使用时间的累加，是进行维护保养的重要依据。针对汽油发电机的不同特点，除日常每次使用完后必要的清洁工作外，我公司对汽油机的保养一般分为A、B、C三及。

A及保养：每工作50小时后进行

1. 清洗滤油杯，旋开化油器浮子室下放油螺塞，排出沉淀物；
2. 清洁火花塞，检查火花塞电及间隙，必要时加以调整；
3. 检查气门间隙，必要时调整；
4. 清洗曲轴箱，更换润滑油。

B及保养：每工作100小时后进行

1. 完成A及保养全部项目；
2. 清洗油箱、化油器浮子室，清洗或更换空气滤清器；
3. 拆下导风罩，清除飞轮叶片及缸盖、机体散热片上积垢；
4. 拆卸汽缸盖，清除积碳；
5. 检查点火正时，必要时调整。

型号：TOTO25

#### 发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。