

风扇定子测试仪 SFT-1457 定子自动化测试

产品名称	风扇定子测试仪 SFT-1457 定子自动化测试
公司名称	东莞市杰创电子测控科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:杰测 型号:SFT-1457 测量精度:读值的0.2% ± 5digits
公司地址	中国 广东 东莞市 石碣镇桔州第二工业区铭华路8号
联系电话	0769-86366899 13556723376

产品详情

杰创电子测控科技有限公司（以下简称：杰创科技）对所制造及销售之产品自交货之日起一年内，保证正常使用下产生之故障或损坏，负责免费维修。

保修期内，对于下列情形之一者，本公司不负免费维修之责任，但可依客户之要求进行维修，并酌情收取适当费用：

(一) 非本公司或本公司之授权代理人直接销售之产品。

(二) 因不可抗拒之灾害如地震、火灾，或者可归责于使用者未遵照操作说明书规定使用或使用人之过失，如操作不当或其他处置再次的故障或损坏

(三) 非经本公司同意，擅自拆卸修理或自行改装或加装附属品，造成故障或损坏。

保修期内，故障或损坏之维修产品，请联络本公司的服务部门，由本公司派人至客户处免费维修，或者将产品运送回本公司进行维修。

目录

1. 简介.....	4
2. 注意事项.....	4
3. 产品规格.....	4

3.1. 规格参数.....	4
3.2. 前面板功能说明.....	5
3.2.1.电源开关.....	5
3.2.2.显示区.....	5
3.2.3.键盘区.....	5
3.2.4.前面板接口：.....	6
3.3. 后面板功能说明.....	6
3.3.1.电源输入接口：.....	6
3.3.2.通讯接口.....	6
3.4. 操作说明.....	6
3.4.1.连接方式.....	7
3.4.2.产品规格设置.....	7
3.4.3.系统设定.....	8
3.4.4.查看详细的测试数据.....	9
3.4.5.测试方式.....	10
4. 安装与维护.....	11
5. 维护注意事项.....	11

1.简介

本测试机是由东莞市杰创科技自主研发的，针对风扇定子做自动化测试。

本测试机可测试定子引线是否有焊反、短路、开路等现象，并能测试风扇转速以及ID线电压。

本仪器可自动判断区分材料的良品与不良品，可提高效率，节省人力，减少上下材料的时间。

在使用本仪器使用前请仔细阅读此使用说明书。

2.注意事项

当您使用本仪器时，请务必遵守下列事项以确保仪器之正常运作

1. 使用电源必须与本测试机相互吻合。
2. 请勿在多灰尘或强烈震动之工作环境下使用。

3. 请勿直接曝晒在日光直接照射或强烈腐蚀气体下
4. 请在规范内的工作温度与相对湿度（5~40℃，75%）下使用。
5. 本仪器左右各有通风孔，安装时请与其他物件相距10cm以上，以保持良好的通风散热。
6. 工作环境若有很大的电磁干扰时，本仪器虽有各种抗干扰措施，但为得到更稳定的测试环境与测试结果，请在电源处加装电源滤波器，或者与其他产生强烈干扰之设备分开使用电源。
7. 当不需要再测试，或是本测试机不在使用状态下，或者在使用中需要离开，请务必关掉电源；

3.产品规格

3.1. 规格参数

型号

SFT1457

基本规格

电压输出

DC:0~60V

电流输出

DC:0~5A

风扇测试时间

1.5~12秒

显示

LCD192*64点

启动方式

外部输入按键

电压电流精度

读值的0.2% ± 5digits

附件

电源线、说明书、测试线

输入电源

AC220V \pm 10% , 50/60Hz

尺寸

228 (宽) \times 94 (高) \times 320 (深) mm

下列条件

必须吻合

- 1、环境温度必须在 25 ± 5 以内
- 2、相对湿度必须 $<80\%$

3.2. 前面板功能说明

本仪器前面板被分为数个易于使用的功能区，本章节将简介各项控制及显示器上的信息。